

信源蓄电池12v24ah专业生产厂家欢迎来电

产品名称	信源蓄电池12v24ah专业生产厂家欢迎来电
公司名称	埃诺威电源科技（山东）有限公司
价格	100.00/块
规格参数	品牌:信源蓄电池 型号:12v24ah 化学类型:铅酸胶体
公司地址	山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室
联系电话	15966663183 15966663183

产品详情

信源蓄电池12v24ah生产厂家欢迎来电

信源电池容量选型完毕后，为了保证蓄电池更合理高效的为系统服务，控制器的选择至关重要；它在太阳能风能系统中起着连接纽带的作用，对蓄电池的使用寿命影响巨大，尤其注意充电保护功能及欠压保护功能的设置。（1）充电保护功能：控制器必需有恒压充电的充电保护功能。许多控制器制造商都把充电电压设置在14.5~15.0V/只电池，实际上，这种设置是不合理的。12V 蓄电池的充电电压达到14.4V 后，电池内部水分解就会明显加剧，如果继续高压充电容易造成蓄电池的失水或失控鼓壳，严重影响电池寿命。由于储能系统的特点是小电流充电，因此充电时的充电电流都比较小，14.4V

的恒定充电电压已经基本可以满足电池的充电需求，所以我们建议充电电压恒定在14.4V 会比较理想。

（2）欠压保护功能：蓄电池电压低于欠压保护值时，如果继续放电，易造成蓄电池过放而损坏，所以欠压保护值建议为11.2V.系列电池应用领域分类蓄电池的正确使用和维护主要有以下7点:1、检查蓄电池在支架上的固定螺栓是否拧紧,安装不牢靠会因行车震动而引起壳体损坏。另外不要将金属物放在蓄电池上以防短路。2、时常查看极柱和接线头连接得是否可靠。为防止接线柱氧化可以涂抹凡士林等保护剂。3、不可用直接打火(短路试验)的方法检查蓄电池的电量这样会对蓄电池造成损害。4、普通铅酸蓄电池要注意定期添加蒸馏水。干荷蓄电池在使用之前适当充电。至于可加水的免维护蓄电池并不是不能维护适当查看必要时补充蒸馏水有助于延长使用寿命。5、蓄电池盖上的气孔应通畅。蓄电池在充电时会产生大量气泡若通气孔被堵塞使气体不能逸出当压力增大到一定的程度后就会造成蓄电池壳体炸裂。6、在蓄电池极柱和盖的周围常会有黄白色的糊状物,这是因为硫酸腐蚀了根柱、线卡、固定架等造成的。这些物质的电阻很大，要及时。7、当需要用两块蓄电池串联使用时蓄电池的容量相等。否则会影响蓄电池的使用寿命。

信源蓄电池12v24ah生产厂家欢迎来电信源蓄电池12v24ah生产厂家欢迎来电