一电Firstpower蓄电池应急电源直流屏矿井瓦斯泵专供蓄电池

产品名称	一电Firstpower蓄电池应急电源直流屏矿井瓦斯泵专供蓄电池
公司名称	埃克塞德电源设备（山东）有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:一电 型号:6FM-65 产地:广东
公司地址	济南市天桥区药山街道金容花园（秋园）1号楼2单元202
联系电话	18618100500

产品详情

一电Firstpower蓄电池应急电源直流屏

深圳市一电蓄电池技术有限公司成立于1993年，是阀控式免维护铅酸蓄电池的生产及技术的者。经过持续、稳定的发展，目前，公司已拥有三个分公司，分别为：惠州一电蓄电池技术有限公司，江苏一电实业有限公司（主要生产摩托车及电动自行车电池），韶关一电实业有限公司（主要生产铅酸蓄电池极板），员工总数1500余名（研发技术人员有100余名），生产基地面积总计超过8万平方米，是国内生产铅酸蓄电池的大厂家之一。 一电Firstpower蓄电池应急电源直流屏

参数设置： 一电Firstpower蓄电池应急电源直流屏

浮充电压：2．23-2．25V／单体(25°C)

24V体系：26．76-27．0V48V体系：53．52—54．0V

浮充电压温度补偿系数：-3．0mV／°C(基准温度为25°C)

均充电压：2．35V／单体(25°C)

24V体系：28．2V48V体系：56．4V

均充电压温度补偿系数：-5．0mV／℃(基准温度为25℃)

均充频率：6个月／次(180天)---特殊状况破例

均充时刻：12小时均充限流值：0．1-0．25C10。

高压告警：24V体系：28．5V48V体系：57V

低压告警：24V体系：23．4V48V体系：47V

脱离电压：24V体系：22．2V48V体系：不设置(依据状况定)

使用与注意事项 一电Firstpower蓄电池应急电源直流屏

1.蓄电池荷电出厂，从出厂到安装使用，电池容量会受到不同程度的损失，若时间较长，在投入使用前应进行补充充电。如果蓄电池储存期不超过一年，在恒压2.27V/只的条件下充电5天。如果蓄电池储存期为1～2年，在恒压2.33V/只条件下充电5天。

2.蓄电池浮充使用时，应保证每个单体电池的浮充电压值为2.25～2.30V，如果浮充电压高于或低于这一范围，则将会减少电池容量或寿命。一电Firstpower蓄电池应急电源直流屏

3.当蓄电池浮充运行时，蓄电池单体电池电压不应低于2.20V，如单体电压低于2.20V，则需进行均衡充电。均衡充电的方法为：充电电压2.35V/只，充电时间12小时。

4.蓄电池循环使用时，在放电后采用恒压限流充电。充电电压为2.35～2.45V/只，大电流不大于0.25C10具体充电方法为：先用不大于上述大电流值的电流进行恒流充电，待充电到单体平均电压升到2.35～2.45V时改用平均单体电压为2.35～2.45V恒压充电，直到充电结束。

一电Firstpower蓄电池应急电源直流屏

我公司主要经营UPS,EPS,蓄电池，电池，胶体蓄电池，铅酸蓄电池，电源主机

埃克塞德电源设备（山东）有限公司， 拥有逾4000平方米的仓库和物流中心, 并在上海、北京、广州、 西安、 成都、 南京、 济南、沈阳、昆明、武汉等多地设有办事处或销售机构。 通过覆盖全国的

分销网络广泛服务于金融、石化、冶金、地铁、轨道交通、电力电网、政府、新能源、通信、IDC机房等行业,向用户提供专业可靠的电源解决方案。