

美国山特ups不间断电源总代理 山特ups总代理山特C2KS

产品名称	美国山特ups不间断电源总代理 山特ups总代理山特C2KS
公司名称	北京云汉星昂科技有限公司
价格	1700.00/台
规格参数	品牌:山特 型号:C2KS 设备类型:在线式UPS
公司地址	北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-D14747
联系电话	13520606861 13520606861

产品详情

品牌	山特	型号	C2KS
设备类型	在线式UPS	额定容量	2 (KVA)
输出电压范围	220 (V)	输入电压范围	220 (V)
备用时间	外接电池	转换时间	0 (毫秒(ms))
重量	13.5 (kg)	OEM	不可OEM

美国山特ups电源在线式 输入电压范围宽，适用于各种电力环境；输出纯净正弦波电源，适合任何负载，典型负载为部门级与企业级网络系统 美国山特ups电源 城堡系列在线式 美国山特ups城堡 (castle) 系列在线式ups，包括容量1kva~3kva的一系列的ups产品，与在线互动式或后备式ups相比，在线式ups能够为负载提供更佳电源环境，无论从稳压输出范围、频率范围、输入杂讯的滤除，乃至市电模式与电池模式零转换时间等方面考虑，在线式均是佳的ups结构，因此，重要的设备，或是对电力环境要求苛刻的设备几乎都应选用在线式ups。

castle (c) 系列--c1k(s)/c2k(s)/c3k(s) 美国山特ups电源 产品性能 · 正弦波输出 无论在市电模式或电池模式，均可输出低失真度的正弦波电源，为用户的负载设备供佳的电源保障。

· 零转换时间 当市电停电或复电时，ups在市电模式与电池模式之间的切换是完全没有转换时间的，有效保证了负载运行的可靠性。 · 输入零火线侦测功能

为了避免ups市电输入零火线反接，美国山特c1~3k (s) 机器具备零火线反接侦测功能。

· 旁路输出人性化 为了避免美国山特用户让ups工作于bypass mode不开机使用，造成市电中断，ups与设备均异常关机。美国山特c1~3k (s) 输入正常市电，默认无旁路输出。必须开机，才会有正常逆变输出。但可以通过美国山特网站上的winpower软件来更改配置为“上市电有旁路输出”。

· tvss功能 即transient voltage surge

suppress 突波电压保护功能。用于fax、telephone、modem、网络等转换保护功能。

· 输入功因修正 美国山特ups电源城堡系列ups具备输入功因修正功能，在满载情况下，输入功因可以达到0.95以上，使用户的电网环境不会受到污染。 · 直流启动 美国山特ups电源在市电停电状态下，若需要使用ups启动计算机或其它负载设备，城堡系列ups可以直接以电池进行直流开

机，使ups的使用更加方便、可靠。

- 旁路保护 旁路供电功能使ups的应急处理能力大大加强，同时在用户的负载设备对电源具有特殊要求时，如电压不能过高，城堡系列ups提供旁路供电电压过高保护，使用户的负载设备免于高压危险。
- 自动启动功能 当市电异常，进入电池模式供电直到截止，ups将关机，当市电恢复正常时，城堡系列ups会自动启动开机，正常供电，无需用户一一开机。
- 长效型供电设计 美国山特ups电源城堡系列ups全面提供长效机供用户选择。配置合适的电池组，可以使用户放电使用时间可达8小时左右，以满足不同电网环境的要求。
- 长效机强大充电能力 美国山特ups电源城堡系列ups长效机除了放电时间延长，电池回充能力也很强，可以提供约7~8a的初始充电电流。
- 自我检查功能 美国山特ups电源城堡系列ups可以进行模拟断电的情况，进入电池模式供电，此功能既可通过面板上的自检按键随时执行，也可以配合美国山特监控软件，按定期或不定期方式进行。
- 强力抗干扰 针对电磁干扰与射频干扰，城堡系列ups依循en50091 - 2和iec61000-4系列标准设计，有效提高了ups使用的安全性与可靠性。
- 可搭配发电机使用 宽广的输入电压与频率范围，使城堡系列可以与主要品牌发电机搭配使用，使用时间更加延长，同时有效去除了发电机所产生的不良的电力，为负载提供纯净、安全、稳定的电源。
- 可接感性负载 美国山特ups电源美国山特城堡系列ups可接感性负载 (pf=0.8)。客户如有其他特殊需求，可直接接洽美国山特公司。
- 网站免费下载winpower监控软件 为了使用户对ups的管理更加便捷、有效，在美国山特网站上可免费下载winpower网络版监控软件，实现智能化管理。
- 配备intelligent slot 智能插槽 城堡系列ups配备一个intelligent slot智能插槽，用户可以选购as400卡，以提供ibm as400标准通讯信号，用户利用as400界面来作remote display，包含声音报警及灯光显示。或选购美国山特winpower cmc卡（集中监控卡），配合美国山特监控软件实现一台电脑同时监视本地多台在线式ups运行状态的功能。还可选购美国山特webpower智能监控卡，通过internet国际互联网进行全球化管理，或者通过snmp网管，实现集中监控及远程监控等功能。
- 原厂蓄电池 美国山特ups电源城堡系列ups的标准机搭配高品质的原厂蓄电池，以良好的电池质量，保证ups使用安全性与可靠性。长效机的电池选配，可依用户的需求自定，如需技术咨询，请接洽美国山特各地分公司。

美国山特ups电源 技术参数 型号 c1k c1ks c2k c2ks c3k c3ks 额定容量 1kva/0.7kw 2kva/1.4kw 3kva/2.1kw 输入电压 (115~300)vac 频率 (40~60)hz(软件可调) 输出电压 220 × (1 ± 2%)vac 频率 与输入同步〔市电模式〕，当市电频率超出(46~54)hz范围时，输出频率为50 × (1 ± 0.2%)hz 50 × (1 ± 0.2%)hz〔电池模式〕 输出波形 正弦波 备用时间 (满载/半载) >5' /14' ---- >9' / 21' ---- >5' /15' ---- 电池形式 阀控式铅蓄电池 ---- 阀控式铅蓄电池 ---- 阀控式铅蓄电池 ---- 外接电池标称电压 ---- 36vdc ---- 96vdc ---- 96vdc 转换时间 零中断 超载能力 110% - 150%维持30秒钟后输出转为旁路，150%以上维持300ms 通讯界面 rs-232 + intelligent slot 操作环境 温度 0 ~ 40 湿度 20% ~ 90% 外观尺寸 (w × d × h) (mm × mm × mm) 145 × 400 × 220 192 × 460 × 340 重量(净重)kg 14 7 34 13.5 34.5 14