

思达一开一闭不锈钢跑偏开关HQPP-996HZ

产品名称	思达一开一闭不锈钢跑偏开关HQPP-996HZ
公司名称	山东思达机械有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:思达 型号:HQPP-996HZ 产地:山东济宁
公司地址	山东济宁市高新区接贾路9号
联系电话	13188800596

产品详情

一开一闭不锈钢跑偏开关HQPP-996HZ详细介绍

思达一开一闭不锈钢跑偏开关HQPP-996HZ

不锈钢跑偏开关HQPP-996HZ外壳采用不锈钢制成，金属零部件必须进行防锈、防蚀处理，外壁涂烤漆，内壁涂灰色耐弧漆。在胶带输送机运转过程中，因胶带受各种偏心力作用而易跑偏。胶带跑偏会引起输送机设备停顿、撒料、机架堵塞、胶带使用寿命缩短等后果。安装本跑偏开关能起到保护作用。当胶带跑偏到一定位置时，托辊转动至动作角度时应立即动作，常开接点闭合，常闭接点断开，发出胶带跑偏信号，进而使系统断电停机。动作力撤除托辊自动返回原位经过复位角度时立即恢复正常。

不锈钢两级跑偏开关HQPP-996HZ现货

跑偏开关用于皮带输送机，能使皮带输送机在皮带跑偏将导致严重挂边磨损甚至发生撕裂事故前就发出报警信号以及进一步的自动停车。能及时有效的保护设备安全、避免事故扩大化，达到保障生产、保护设备的目的。另外由于信号可发送至控制系统，方便实现工厂自动化控制，因此又可达到减员增效，集中控制，利于生产与调度的目的。

一级开关信号用于报警，如果将此信号与跑调整装置相接，即可实现不停机状态下的跑偏自动调整。

二级开关信号用于停机，将此信号接至控制线路中，即可实现重度跑偏状态下的自动停机。

当故障排除后，胶带离开立辊正常运转时，立辊可自动复位。

一开一闭不锈钢跑偏开关HQPP-996HZ

技术参数

工作电压：24~380V（无源开关量）

绝缘电阻：> 500M

输出信号：无源开关量信号

环境温度：-20 ~+60

环境湿度：< 90%

重量：1.5Kg

防护等级：IP65

复位方式：自动复位

响应时间：< 2mS

控制触点容量：3A-5A

动作力：50 ± 10N

使用环境条件：

a.环境温度：-40 ~60

b.相对湿度不大于85

c.海拔高度不超过2000m

d.使用寿命：开关动作10万次

e.绝缘电压：AC1000试验1分钟

f.触点容量： AC380 3A

g.防护等级：IP65

安装和调整

1.跑偏开关设在输送带两侧，立辊应与输送带边平面垂直，并使输送带两边位于立辊高度1/3处。

2.跑偏开关立辊与输送带正常位置的间距宜为50 ~ 100mm。

3.跑偏开关数量应根据输送机长度、类型及布置情况进行确定。一般应在输送机头部、尾部、凸弧段、凹弧段和在输送机中间位置进行设置。（注：当输送机较长时，在输送机中间位置可每隔30 ~ 35米设1对）

4.跑偏开关应通过安装支架与输送机中间架连接，开关支架应在输送机安装完成后与输送机机架焊接，跑偏开关与跑偏开关支架用螺栓固定。

为了适应户外条件下长期使用，本产品均采用整体密封，内部金属零件进行镀锌纯化处理，外部零件除壳体外均做多层光亮镀铬，壳体为铸铝不锈钢制造，表面采用静电喷涂技术处理，适宜在恶劣环境下使用。

用途：两级跑偏开关HQPP-996HZ（不锈钢型）用于检测带式输送机运行中的跑偏现象，按皮带实际跑偏量输出报警或停机信号，可有效的防止由皮带跑偏而产生的事故。是实现胶带机控制的自动报警和停机的保护装置。

两级跑偏开关YHPK-IB（不锈钢型）适用于皮带输送机，能使皮带输送机在皮带跑偏将导致严重挂边磨损甚至发生撕裂事故前就发出报警信号以及进一步的自动停车。

两级跑偏开关YHPK-IB（不锈钢型）能及时有效的保护设备安全、避免事故扩大化，达到保障生产、保护设备的目的。另外由于信号可发送至控制系统，方便实现工厂自动化控制，因此又可达到减员增效，集中控制，利于生产与调度的目的。

不锈钢跑偏开关HQPP-996HZ安装说明

- 1、两级跑偏开关底座两边各有 12mm孔，在皮带机旁角铁架钻 12mm孔，用M10×30mm螺丝紧固跑偏开关。
- 2、安装跑偏开关应选择输送装置易出现跑偏的位置处安装，参考应用单位工艺要求，同时要考虑皮带与挡轮的有效间距和推力，建议皮带与档轮间的安装距离为120-160mm。
- 3、安装距离：建议每50米安装一对跑偏开关。
- 4、跑偏开关出厂时配有长度0.5米四芯橡套电缆，芯线上配有1、2、3、4线号，其中1、2为常开接点是一级报警信号，3、4为常闭接点是二级停机信号。

注意事项

- 1、跑偏开关档轮与皮带保持垂直。
- 2、建议跑偏开关挡轮与皮带边缘距离保持120-160mm。
- 3、跑偏开关底座固定牢固。

订货须知

- 1、选配件：安装支架。

山东思达金秋送爽，特价促销优惠活动：

QZSD- 型速度检测器打滑开关

SJII-220V声光报警器（K220DC24VA）

声光报警器BJ-460停电报警器

双向拉绳开关QZ-EBBC-880

声光报警器BJ-K-220A

HQLS-LXB双向拉绳开关

声光报警器BJ-BC-8

光电开关GDK-20 AC220V

跑偏开关HQPP-996HZ

声光报警器BJ-60

光电开关GDK-10 AC220V

声光报警器SG-80-H

BX5800B双向拉绳开关（手动复位型）

声光报警器BJ-80

光电开关GDK-5 AC220V

声光报警器BJ-K220

跑偏开关GHK-L20-35

声光报警器BJ-150

打滑检测装置CH-

声光报警器BJ-S

跑偏开关KPT1-20-25,220V

声光报警器BJ-100

打滑检测装置GHK-KN-W

声光报警器BJ-100-C

QZ-EBBC拉线开关

声光报警器BJ-BC-BA

LJM18A-8ZKS接近开关 DC24V

声光报警器YG-2460PA

LJM40A-20ZKS接近开关90-250VAC 常闭

声光报警器BJ-30

多功能语音声光报警器K220A

LJM40A-20ZKS接近传感器90-250VAC 常开