

铠装矿用隔爆型高压电缆接线盒BHG1-400A/10-3G

产品名称	铠装矿用隔爆型高压电缆接线盒BHG1-400A/10-3G
公司名称	温州弘煤防爆电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇东村
联系电话	18057703919

产品详情

BHG1-400/6-2G矿用隔爆型高压电缆接线盒BHG1-400/6-3G矿用隔爆型高压电缆接线盒 BHG1-400/10-2G
BHG1-315 400A 315A 200 10KV矿用隔爆型高压电缆接线盒【特点】结构简单、接线方便、体积小、重量轻、获专利；环境压力80KPa—106 Kpa：【使用环境】周围空气温度-20 —+40 ：空气相对湿度不大于95%（+25 ）：无强烈颠簸和冲击震动的地方：无滴水和雨雪侵入的地方：无足以破坏金属和绝缘腐蚀性气体及蒸汽的场所：【参数】电流：400A 功率：10KV 接线通口：二通/三通/四通（高压系列）BHG1-400/6KV-2G/3G/4G高压电缆接线盒产品用途：BHG1-400/10-2G 矿用隔爆型高压电缆接线盒（以下简称接线盒），适用于爆炸性气体（甲烷）和煤尘混合物的矿井中，供煤矿井下电压至10千伏，电流至400安培，系统额定断开电流至12.5KA供电系统中，连接两段矿用橡套软电缆之用。技术数据：BHG1-400/10KV-3G型号：BHG1-400/10-2G额定电压：10KV、6KV 额定电流：400 315
200引入电缆类型：橡套电缆 密封圈同心槽直径（mm）88：外型尺寸：910×410×220结构简介接线盒的隔爆外壳为钢板结构，盖采用螺栓压接形式，两侧为电源引线端，并设有控制线引入装置。壳体内设有三个主接线端子，接线柱上用压板将电缆头压接。基座为高压电瓷，并设有一个辅助接线端子。使用说明1、接线盒拆箱后，应检查有无损坏现象，零件有无缺失。2、接线盒严禁带电操作，必须按《煤矿安全规程》进行操作，电缆的安装必须严格执行安装工艺，可在井下进行，具体的安装工艺请参照《BH G1-400/10-2G矿用隔爆型高压电缆接线盒》说明书。3、特别提醒的是，在安装时出线部分橡胶密封圈不能压迫太紧，以免芯线变形影响绝缘。接线盒的检查与电缆同时进行，如温度超过80 时，应立即查明原因及时解决检查时要查看紧固件、警告牌是否完整。