

南通三晶变频器销售维修

产品名称	南通三晶变频器销售维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:三晶 型号:SJ300 产地:南通
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

南通三晶变频器销售维修用万用表检测输出端子分别对直流正极和负极的二极管特性和三相平衡特性。这一步可以初步断定逆变模块的好坏，从而决定是否可以进行空载输出。如果出现相间短路或不平衡状态，就不可以进行空载南通三晶变频器销售维修输出。

开盖观察，如果上面两步没有发现问题，可以打开机壳，清除灰尘，认真观察变频器内部有无破损，是否有焦黑的部件，电容是否漏液等等。

以上是变频器维修的十种学习方法，通过这些方法去学习变频器维修有助于更好的入门，进一步掌握更丰富的知识，为熟练学会变频器维修知识做好基础。

下面再给大家奉上各种变频器密码大全：

01 西门子品牌

南通三晶变频器销售维修

6SE70书本型变频器：设定密码打不开时，将P358和 P359中数据改为相同即可。

02 ABB品牌

ACS600变频器：在16.03参数中输入密码“ 23032 ”，102.01参数设置为false，可以进入设定所有主控板参数。

03 三菱品牌南通三晶变频器销售维修

740系列变频器：设定密码打不开时，把面板拔下来再插上就行。

04 艾默生品牌

TD3000：设定密码打不开时，输入密码 8888。

TD3300：设定密码打不开时，输入密码 20028。

05 安川品牌

安川G5变频器：密码就在A1-04中显示，调到此参数，然后同时按住MENU键和RESET键10秒，就可以看到密码。再调到A1-05把密码输入进去就可以修改参数了。

安川G7变频器：当显示A1-04时，一边按RESET，一边按MENU显示A1-05的密码设置，然后把这个密码输入到A1-04就行了。

06 欧陆品牌

590变频器：密码是131122。

07 施耐德品牌

被设置密码，在SUP菜单下找到COD进去，输入6969即可。

08 富士品牌

VG5变频器：密码是一个参数200号,设为0数据不可改，设为1数据可改。

VG7变频器：通用密码FFFF，也就是上电你要输FFFF，才能进入。

09 日立品牌

J300变频器：要把一个多功能端子改名为“初始化”功能（参数C0-C7），然后把这端子与公共端“CM1”（或P24）短接，再把变频器关电后送电就可以。如要把端子“7”改为“初始化”功能，则把参数C6设为“7”。

10 松下品牌

松下VFO变频器：按MODE三次按 直到显示999 同时按下 和 再按SET，就可以重新设置密码了。

11 LS品牌

LG -iS5变频器：FU2-94设为240就可以看到MAK参数了。

12 台达品牌

B系列变频器：超级密码是57522。

H系列变频器：超级密码是33582。