

邯郸电脑维修|邯郸上门修电脑邯郸老刘电脑维修安装监控|邯郸修电脑

产品名称	邯郸电脑维修 邯郸上门修电脑邯郸老刘电脑维修安装监控 邯郸修电脑
公司名称	邯郸市誉彤网络科技有限公司
价格	500.00/套
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市丛台区联纺东路亚太世纪花园17-2-11号
联系电话	16630088161 15511088671

产品详情

每当夜深人静的时候，正兴致冲冲的准备打开电脑玩游戏。

结果按下开机键后，一片死寂，又按一遍，还是鸦雀无声，于是瞬间心态爆炸。

相信不少小伙伴遇到过上边这种情况，甚至有些暴躁的大佬们直接巴掌伺候，此时便能听到机箱被打的啪啪作响。

其实电脑无法开机无外乎几种表现，而且基本从表现上就可以判断出是哪里出了问题，所以只要掌握了解决方法，面对这种问题自己就可以解决。

01 电脑运行但黑屏

首先第一种情况，电脑启动了，但是屏幕还是黑的，这种情况是比较简单的，问题一般出现在三个地方。

1：视频线没有插好或者损坏；这种情况只要重新插拔一下视频线即可恢复，不过如果是线材损坏的情况下，就只能更换线材了。

显示器接口

主机视频接口

2：内存接触不良；这种情况有两种原因，第一种是内存松动导致接触不良，重新插拔即可，第二种便是灰尘过多或者有什么东西粘在金手指上（金手指就是内存条下方整条金色颗粒的位置），这种情况只要将金手指用橡皮擦反复擦拭几遍即可（注意不要用力过猛）。

内存金手指

3：电源问题；电源问题会出现在显示器和主机之间有三种情况，第一是显示器电源松动，第二是显示器供电板烧毁，第三是内存条被机箱电源烧毁，尤其是第三种情况正是导致不少小伙伴反复维修内存的原因，所以如果是内存条损坏，一定要记得检查一下电源的电压稳定性。

02 无限重启

第二种情况就是开机之后，电脑反复点亮，无限重启，针对这种情况，主要是BIOS出现错误，解决方法也是比较简单的。

1：如果开机后有主板开机界面，然后又关机开始无限重启，这种情况只需要进入BIOS还原设置即可，根据不同的主板进入BIOS的按键不同，一般为DEL,ESC, F1, F2, F8, F9, F10, F12这几个按键，在主板开机动画下方会提示按哪个键进入，如果实在看不懂就一起按下去吧，

进入BIOS找到Load Optimized Defaults，有些是Load Setup Defaults，选中这个选项后回车，在选中Yes后回车，然后按F10后回车，就重置完成了，接下来等待自动开机即可。

BIOS界面

2：一般在主板上都会有清楚coms的针脚，找到之后短接即可重置，一般这个针脚在主板上纽扣电池附近，会有两种针脚，一般是CLEAR CMOS标识，一般为三针脚加跳帽的组合，将跳帽换到另一边之后按下开机键，再将跳帽复原后即可开机。

CLEAR CMOS针脚

还有一种可能就是JBAT1标识，或者两针脚的开关，找到这种针脚后，拿一个金属物品连接，然后按下开机键，等待几秒后将金属物品拿开即可开机，在清除coms之后开会显示coms为初始状态，按下F1或者F2即可进入系统。

不过还有一些主板有清除coms的按钮，上述类型的开关都没找到的话建议大家看一下自己主板的说明书查找清除coms的开关在哪里。

3.如果上述办法小伙伴操作后无法实现正常开机，可以试试扣电池大法，将主板上的纽扣电池取下后，短接正负极放电几分钟，装上纽扣电池即可开机，这种办法相比前两种用时更长，不过操作难度有所降低。

主板电池

03 安装程序后电脑无法正常运行

第三种情况是在安装部分软件后突然黑屏，开机后也无法进入系统，这种情况一般为软件和硬件之间不兼容所导致的，所以在此提醒一下大家，系统和驱动程序要谨慎安装，最好是确认和你的硬件适配在进

行安装。

安全模式界面

出现这种情况的时候，只需要在开机或者重启时按住F8键，选择安全模式回车进入，找到刚才安装的程序进行卸载，然后重启即可，如果有系统备份的小伙伴也可以还原到保存的系统，即可正常使用，所以建议大家平时偶尔可以备份一下系统以备不时之需。

04总结

小伙伴们在平时使用电脑的时候要注意电脑的整洁，并且要定时检查一下系统，尽量避免在系统盘中安装软件，这样就能更好地避免电脑出现故障哦，还有出现故障的时候不要殴打电脑哦，这样只能适得其反呢。