

养殖场用10KW静音汽油发电机

产品名称	养殖场用10KW静音汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO10 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

养殖场用10KW静音汽油发电机 稳定耐久

强大的冷却系统保证了出色的冷却能力，使整机运行更可靠。性能和可靠性 保证好的电力输出，大量的测试确保整机可靠性。所有的静音发电机组都达到或过相关的噪音和排放标准。紧凑耐久 紧凑的，坚固的，灵活的结构设计，确保了更长时间低噪音运行。更强大的性能大泽独特的技术保证了发电机在给很多家庭用元件或电子设备提供电源的同时，又能为中央空调等其他大功率的负载提供电源。全自动运行一旦停电，无论您在家与否，发动机能自动启动为您的家提供充足电力。更安全的电源大泽住宅发电机提供干净，安全和稳定的电力，从而保护了你的家庭电器和精密的电子设备。

型号：TOTO10

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/1.0

相 数：单/三相

发动机参数：

绝缘等级：F级

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：双缸，风冷，汽油发动机，顶置式气门

发动机型号：TO670

油 耗：374 g/kw.h

油箱容积：25L

机油容量：1.1L

整机参数：

工作时间：8-12H

噪 音：65-75dBA/7m

机组尺寸：1140*655*930mm

净 重：210KG

汽油发电机安全操作规程:

一、以汽油机为动力的发电机，其发动机部分的操作按内燃机的有关规定执行。

二、汽油发电机启动前必须认真检查各部分接线是否正确，各连结部分是否牢靠，电刷是否正常、压力是否符合要求，接地线是否良好。

三、发电机启动前需断开输出开关，将汽油机空载启动，运转平稳后再接电源带负载。

四、汽油发电机开始运转后，应随时注意有无机械杂音，异常振动等情况。确认情况正常后，调整发电机至额定转速，电压调到额定值，然后合上输出开关，向外供电。负荷应逐步增大，力求三相平衡。

五、汽油发电机并联运行必须满足频率相同，电压相同，相位相同，相序相同的条件才能进行。