

常柴8KW柴油发电机组 常柴系列

产品名称	常柴8KW柴油发电机组 常柴系列
公司名称	重庆市引江发电设备有限公司
价格	4780.00/台
规格参数	品牌:常柴系列 型号:S195 输出功率:8（KW）
公司地址	中国 重庆市渝北区 兰馨大道国际五金机电城2号23幢7号
联系电话	86 023 68694409 13883379851

产品详情

品牌	常柴系列	型号	S195
输出功率	8（KW）	额定电流	14.4（A）
频率	50（Hz）	转速	1500（RPM）
电压	400（V）	产品认证	TSO9001

我公司是常柴股份有限公司指定长年成套厂家，功率覆盖8—16kw单缸柴油发电机组。

“常柴”牌商标在国内生产资料产品中最早被认定为中国驰名商标。2007年常柴单缸机产品获得“国家免检产品”称号。

电机部分：配置上海领驭发电机（国内电机知名品牌之一），也可根据客户要求配置上海强辉、保修时间：机组保修一年或1000小时（以时间先到为准）。

柴油发电机组的详细保养程序：

a级详细保养方法

一、每日保养：

- 1、检查柴油发电机组工作日报。
- 2、检查柴油发电机组：机油平面，冷却液平面。
- 3、日检柴油发电机组有无损坏、掺漏，皮带是否松弛或磨损。

二、每周保养：

- 1、重复每日的a级柴油发电机组检查。
- 2、检查空气滤清器，清洁或更换空气滤清器芯子。
- 3、放出燃油箱及燃油滤清器中的水或沉积物。
- 4、检查水过滤器。
- 5、检查起动蓄电池。
- 6、起动柴油发电机组并检查有无影响。
- 7、用清水洗冷却器前后端的散热片。

b级详细保养方法

- 1、重复a级柴油发电机组每日和柴油发电机组每周的检查。
- 2、更换柴油发电机组机油。（机油更换周期为250小时或一个月）
- 3、更换机油滤清器。（机油滤芯更换周期为250小时或一个月）
- 4、更换燃油滤清器滤芯。（更换周期为250小时或一个月）
- 5、更换冷却液或检查冷却液。（水滤芯更换周期为250-300小时，在冷却系统中加注补充冷却液dca）
- 6、清洁或更换空气滤清器。（空气滤清器更换周期为500-600小时）

c级详细保养方法

- 1、更换柴油滤清器、机油滤清器、水过滤器，更换水箱中的水及机油。
- 2、调整风扇皮带涨紧度。
- 3、检查增压器。
- 4、拆、检及清洗pt泵、执行器。
- 5、拆开摇臂室盖，检查丁字压板，气门导管及进、排气门。
- 6、调整油嘴升程；调整气门间隙。
- 7、检查充电发电机。
- 8、检查水箱散热器及清洗水箱外部散热器。
- 9、水箱内加水箱宝，清洗水箱内部。
- 10)检查柴油机传感器及连接导线。

11)检查柴油机仪表箱。

d级详细保养方法

- 1、 更换机油、柴油、旁通、水滤清器，更换机油及发动机循环水。
- 2、 清洁或更换空气滤清器。
- 3、 拆开摇臂室盖，检查气门导管，丁字压板。
- 4、 检查调整气门间隙。
- 5、 更换摇臂室上下垫。
- 6、 检查风扇及支架，并调整皮带。
- 7、 检查增压器。
- 8、 检查柴油发电机组电气线路。
- 9、 检查电机励磁部分线路。
- 10、 检量仪表箱内连接线路。
- 11、 检查水箱及外部清洗。
- 12、 修理或更换水泵。
- 13、 拆检壹缸主轴瓦及连杆瓦磨损情况。
- 14、 检查或调整电子调速工作状态。
- 15、 对准柴油发电机组润滑点压注润滑油脂。
- 16、 对准柴油发电机组励磁部分进行除尘工作。
- 17、 检查增压器轴向及径向间隙，如超差应及时修复。
- 18、 清洗并校正喷油嘴、燃油泵

除特别标明外，所有发电机组额定电压=400v；频率=50hz；转速=1500r/min；功率因数cos =0.8(滞后)；相数=3相。以下柴油发电机组数据仅供参考，详细技术参数请致电：023-67384191 13883379851或与在线客服qq联系索取574528744

机组型号	输出功率(kw)	额定电流 (a)	柴油机型号	柴油机功 率 (kw)	外形尺寸 (mm) l × w × h	净重 (t)
yh8gf	8	14 . 4	s195	8 . 8	1700 × 700 × 800	0 . 35
yh10gf	10	18	zs110	10 . 6	1700 × 700 × 800	0 . 35

yh12gf	12	21 . 6	zs1110	14 . 7	1700 × 700 × 800	0 . 35
yh15gf	15	27	zs1115	17	1700 × 700 × 800	0 . 35
yh16gf	16	28 . 8	zs1125a	17 . 65	1700 × 700 × 800	0 . 36