

10kv高压隔离开关Gw9-10g/1000A【Gw9-12g/630A】

产品名称	10kv高压隔离开关Gw9-10g/1000A【Gw9-12g/630A】
公司名称	安徽民一电气有限公司
价格	5.00/组
规格参数	品牌:民一电气 型号:Gw9-12g/630A 产地:温州
公司地址	安徽省合肥市高新区望江西路800号创新产业园一期A3楼910-1465号(注册地址)
联系电话	18151359577

产品详情

标题：10kv高压隔离开关Gw9-10g/1000A【Gw9-12g/630A】

关键词：【Gw9-10g/1000A】【Gw9-12g/630A】【隔离开关】【隔离刀闸】

型号：HGw9-10g/800A，HGw9-12g/1000A，Gw9-12g/630A，Gw9-10g/630A

10kv高压隔离开关Gw9-10g/1000A【Gw9-12g/630A】操作顺序

- 1、首先在操作隔离开关时，应先检查相应回路的断路器确实在断开位置，以防止带负荷拉、合隔离开关。
- 2、线路停、送电时，必须按顺序拉、合隔离开关。停电操作时，必须先拉断路器，后拉线路侧隔离开关，再拉母线侧隔离开关。送电操作顺序与停电顺序相反。这是因为发生误操作时，按上述顺序可缩小事故范围，避免人为使事故扩大到母线。
- 3、操作中，如发现绝缘子严重破损、隔离开关传动杆严重损坏等严重缺陷时，不得进行操作。
- 4、隔离开关操作时，应有值班人员在现场逐相检查其分、合闸位置、同期情况、触头接触深度等项目，确保隔离开关动作正确、位置正确。
- 5、隔离开关一般应在主控室进行操作。当远控电气操作失灵时，可在现场就地进行手动或电动操作，但必须征得站长或技术负责人的许可，并在有现场监督的情况下才能进行。
- 6、隔离开关、接地刀闸和断路器之间安装有防止误操作的电气、电磁和机构闭锁装置。倒闸操作时，一

一定要按顺序进行。如果闭锁装置失灵或隔离开关和接地刀闸不能正常操作时，必须严格按闭锁的要求条件检查相应的断路器、刀闸位置状态，只有核对无误后，才能解除闭锁进行操作。