

# 太阳能路灯电池12V100AH 6-CN-100 华富蓄电池 地埋箱

产品名称	太阳能路灯电池12V100AH 6-CN-100 华富蓄电池 地埋箱
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	20.00/只
规格参数	品牌:华富 型号:6-CN-100 规格:12V100AH
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

## 产品详情

太阳能路灯电池12V100AH 6-CN-100 华富蓄电池 地埋箱

### 更多优势

\*免维护：采用先进的阴极吸收技术，整个使用过程无须任何维护（无需充水）。\*寿命长：放电到0V，10天内充电可恢复。浮充使用5-8年以上。\*内阻小：端子采用镀银铜片或铅锡端子或内螺纹端子，输出功率高\*更安全：密封性能好（不渗漏液体，无酸性气体溢出），任何方向放置可使用，保证使用设备不被腐蚀。\*自放电率低：在20℃条件下，自放电率每月小于2%。\*使用环境：在 - 15℃ ~ 50℃ 温度范围内能使用。

1.不要打破电池，电池电解液具有强烈的腐蚀性，对皮肤和衣物有腐蚀作用。2.不要使电池短路，电池短路时，会导致机器损坏、电池发热、发生危险。3.不要把电池投入火中，投入火中会引起电池。4.不得捣毁电池，捣毁电池会使电池的安全结构受破坏。5.避免电池正负极反接，正负极反接会使电池。6.不要使电池过充电，并防止过大的电流放电。7.不要破坏电池密封结构，电池密封结构受到破坏后，会引起电池漏液、火灾甚至。8.不要将电池放置在密闭的容器或密闭的设备中进行充电，以免引起电池。为确保安全、确保电池的性能、应严格遵守使用上的注意事项。

### 使用与留神事情

蓄電池荷電出廠，從出廠到安裝使用，電池容量會遭到不同水準的流失，若時間較長，在投入使用前應發展填補充電。假定蓄電池貯存期不超越一年，在恒壓2.27V/只的條件下充電5天。如果蓄電池儲存期為1~2年，在恒壓2.33V/只前提下充電5天。

蓄電池浮充應用時，應包管每一個單體電池的浮充電壓值為2.25~2.30V，要是浮充電壓高於或低於這一畛域，則將會減少電池容量或壽命。

當蓄電池浮充運轉時，蓄電池單體電池電壓不應低於2.20V，如單體電壓低於2.20V，則需發展平衡充電。平衡充電的法子為：充電電壓2.35V/只，充電時日12小時。

蓄電池輪回運用時，在放電後採取恒壓限流充電。充電電壓為2.35~2.45V/只，大電流不大於0.25C<sub>10</sub>。具體充電法子為：先用不大於上述大電流值的電流進行恒流充電，待充電到單體平均電壓升到2.35~2.45V時改用平均單體電壓為2.35~2.45V恒壓充電，直到充電完畢。

電池循環應用時充電純粹的標志：

在上述限流恒壓前提下進行充電，其虛浮電的標志，能夠在以下兩條中任選一條作為武斷依據：

充電時間18~24小時（非深放電時間可短）。

充電末期連氣兒三小時充電電流值動搖化。

恒壓2.35~2.45V充電的電壓值，是狀況溫度為25℃的規則值。當狀況溫度高於25℃時，充電電壓要響應飛騰，防備組成過充電。當環境溫度低於25℃時，充電電壓應提高，以防備充電缺乏。一般消沉或前進的幅度為每變換1℃每個單體增減0.005V。

蓄電池放電後應即時再充電，若放電後的蓄電池棄捐年光過長，縱然再充電也不克不及恢復其原容量。