

25kw静音汽油发电机DC/AC交直流电源双电压

产品名称	25kw静音汽油发电机DC/AC交直流电源双电压
公司名称	苏州大柴机械进出口有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	产地:上海 型号:SW25KWQY 品牌:SHWIL闪威
公司地址	苏州市太仓市城厢镇上海东路77号1幢1502室
联系电话	0512-13585557197 13585557197

产品详情

25kw静音汽油发电机DC/AC交直流电源双电压

25KW汽油发电机新版技术参数：

设备品名：	25KW汽油发电机
机组型号：	SW25KWQY
额定功率：	25KW
后备功率：	26.5KW
功率因素：	1 (cos)
频率：	50HZ
相数：	单相/三相
额定电流：	114A/65A
额定电压：	220V/230V/380V/400V
电压波动：	自动调节AVR
油箱容量：	30L
配置：	可静音密封
工作时间：	不断油可连续工作
动力配置：	SW465动力
额定转速：	3600rpm
类型：	顶置气门，四缸，四冲程，水风双冷
启动模式：	触摸式一键启动/ATS全自起启动
警示系统：	有

动力开关：	有
过载保护器：	有
机油保护器：	有
噪音指数：	58分贝(dB)
整机尺寸：	长1150 (mm) 宽800 (mm) 高840 (mm)
整机重量：	260kg/千克
润滑油型号：	SAE15W40 (cc级以上)

[随机附件]:说明书、随机小配件、合格证、维修卡、电瓶及连接线、安装小工具包、资料各壹套

启动方式选装：手拉式反冲启动、电启动方式、全自动ATS式、远程遥控方式等

产品的用途：家用应急电源，户外照明，施工，基站通信，消防备用，企业单位等各领域备用独立电源。

产品的优点：省油，可靠，超静音，故障率低

产品的保养：1、定期清洁或更换空滤，更换发动机润滑油。

2、往燃油箱内注油时，注油口应有滤器，放上滤布更好；燃油先要在油箱内静置24小时以上，使水和杂质沉淀后使用；平时应经常打开日用油箱的排泄塞头排出底部的水和沉积物。

3、尽量避免发电机突然增加负载或高速运转，不同牌号的润滑油不要混合使用，润滑油中含有各种添加剂，不同牌号的润滑油混合后会使润滑性能下降，导致运动部件的异常磨损。

4、汽油机运转100 - 300小时后，应清除积碳一次。清除时卸下缸头，清除汽缸、缸头、活塞、气门等附着积碳。积碳不得进入缸孔和气门座。

我司售后：质保三年+进口动力+终身维护提供配件。

产品的维护：1 .

如发电机长时间不用（一个月以上），启动电池会因为自放电而亏电，请用外接充电器给电池充电。

2 . 检查油箱中的汽油是否充足。

3. 检查油路开关和输油管路是否有漏油渗油现象。

4. 检查启动电池电压是否在12V以上，观察电池外观是否有破损漏液现象。

5. 观察机油油质，确定是否需要更换。

6. 检查机油油位是否处于机油标尺网状格之间。