

FW6116 LED便携草坪灯

轻便移动工作灯35W手提应急抢险红黄警示灯

产品名称	FW6116 LED便携草坪灯 轻便移动工作灯35W手提应急抢险红黄警示灯
公司名称	温州市信远照明工程有限公司
价格	1680.00/套
规格参数	品牌:信远照明 型号:XZFW6116 产地:浙江温州
公司地址	乐成市天成街道天工6路3号? (浙江利文电子有限公司内)
联系电话	15325500103

产品详情

应用范围

适用于铁路工务、电务、供电、运输等场所小范围检修、施工照明，同事也适用于电网、公消等行业小方位产品特性

一灯多用，既可生起充当固定照明使用，亦可手提当探照灯使用，满足不同客户的照明需求； 同时具备聚信号光警示功能，满足不同场所的照明需求； 箱体配备LCD屏，采用图像的形式生动、直观地指示不同的照明模式，且LCD屏上课直观的显示电池剩余工作时间； 一体化设计，升降杆既能升高到1.5M，也能收缩折叠小鱼8Kg，同事满足手提、肩背的携带方式，携带较为方便； 人性化设计，具备USB对外充电功能，满足户外电应急使用。

技术参数

额定电压：	21.6V
额定容量：	13Ah
光源：	LED
额定功率：	35W
照明形式：	聚光/泛光
调光形式：	/
警示灯颜色：	红/黄
连续工作时间：	8 h
充电时间：	6h
平均使用寿命：	100000h
电池使用寿命：	1000次循环
外形尺寸：	510 × 290 × 220mm 510 × 290 × 1500mm
防护等级：	灯头：IP65 箱体：IP54

重量：

8Kg

使用说明

1、使用前，将本公司专用充电器插头插入灯具的充电孔内进行充电；充电时指示灯为红色，充满电后指示灯变为绿色，显示剩余电量，电量不足时请及时充电；2、将灯具防止平稳后，上提升降杆至竖直状态，然后手握升降杆定位套环，再根据照明高度需要从上至下逐节提升升降杆，将每节升降杆提升到位以后，须将相应的扳手压紧固定；3、按下控制模组面板上的电源按钮，开启照明模式（默认状态：聚光+泛光同时开启），再根据实际需要调整灯头的照射角度；4、在使用过程中可根据实际需要，通过控制模组面板上的按钮选择聚光或泛光照明模式，同时也可以通过调节上、下控制模组面板上的亮度调节按钮，以满足用户不同环境使用需求，显示屏上数字为灯具剩余照明时间；5、充电口处有一个DC接口，一个USB接口，DC接口用于给锂电池充电，USB接口用于给手机或数码产品充电，只要将USB插口连接到位即可；6、使用结束后，将升降杆自定位套环处拆下，将灯头旋转至出光面与升降杆垂直，然后用手握住升降杆定位套环逆时针旋转约180度，再轻轻上提升降杆，使升降杆旋转压盖脱离与升降杆旋转底座的扣合，再将升降杆轻轻向做倾斜放倒至水平状态，并将升降杆卡入升降杆底座，关闭照明；7、使用后，要及时用柔软的擦布擦掉透明件和灯具上的污物，保持干净；8、当控制模组显示屏上的电量显示不足时，需要及时充电；9、电池充电器内置充电保护装置，点充电器接通电源充电时亮红灯，充电结束后亮绿灯。

注意事项

1、拆开包装后使用前，需要将灯具内包装物清理干净；2、操作升降杆时，操作人员确保身体尤其是头部在灯头下方，每提升一节升降杆后均应该压紧该节的扳手，以免灯头下滑造成人身伤害；3、灯头升起后，若需移动灯具位置，必须先按下控制模组面板上的电源按钮，待灯头熄灭后方可移动；4、工作时，灯头壳体会发热并对外散热（属正常现象），不可长时间接触灯头散热部位，避免烫伤，不要立即去触碰灯头散热部位，以免烫伤；5、在大雨中使用时，建议加防雨罩（防雨罩为选配配件）；6、灯具工作时，应远离发热源；7、严禁自行拆卸灯具，维修灯具必须有人员进行；8、保养时切勿用化学试剂擦拭，请用湿布擦拭；9、使用USB接口后，请将充电口橡胶塞塞好，拔开保护塞时，切勿用力过大，防止将保护塞根部扯断或整体拔出；10、若产品使用其他电池，如电池需更换，请与我公司客服中心或当地服务中心联系；11、若产品超过三个月未使用，需进行放电，后充满电的次序做一个充放电循环。

使用说明

本公司产品严格按照ISO9001：2008质量保证体系进行质量控制，产品在合同质保期内实行质量三包，产品严格按照国家标准生产，所有原材料及配件均选用优等品。产品实行三年保用（电池除外，电池质保一年），质保期内在正常使用过程中出现质量问题我方将及时给予维修或更换，维修费用由我司承担。