

室外通讯电源柜宽城区技术支持

产品名称	室外通讯电源柜宽城区技术支持
公司名称	盛世君诚（成都）科技有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:华为 型号:室外通讯电源柜 产地:中国
公司地址	成都市青羊区太升北路28号2楼
联系电话	13911076672

产品详情

一、安装要求

安装地点应符合以下要求：

机柜选址不宜在温度高、有灰尘、有有害气体、易燃、易爆、易受电磁干扰（大型雷达站、发射电台、变电站）及电压不稳的环境中，应尽量避免经常有大震动的地方，如火车轨道旁边。

机柜安装点不要靠近污染源、海边、高速公路，距离要求 > 500m。 机柜避免安装在易腐蚀的地区，如化工厂的下风方向、加油站、排污沟、毛皮厂。

安装点不要靠近树或者其它植物，减少杂物堵塞进风口的可能性，影响设备正常工作。

在容易积雪的安装点，建议适当提高安装地基，防止影响机柜门开启。

在容易积水的安装点，建议适当提高安装地基，防止机柜底部进水。

为了避免机柜的噪音影响住户，建议安装点与住户之间的距离 > 10m，并且不影响住户。

在进行工程设计时，应根据通信网络规划和通信设备的技术要求，综合考虑水文、地质、地震、电力、交通等因素，选择符合通信设备工程环境设计要求的地址。

机柜外部的环境符合以下要求：

温度：-33 ~ +50 或-33 ~ +45 +太阳辐射

相对湿度：8%

湿度：0.03g/m3 ~ 30g/m3

温度变化率： 0.5 /min 气压：70kPa ~ 106kPa 太阳辐射： 1120W/m2 风速： 45m/s

安装蓄电池时必须严格按照相关的操作说明进行，金属安装工具（如扳手）必须用绝缘胶带包裹，任何短路对人员和设备都会造成严重后果。

布放蓄电池电源线前，请确保蓄电池开关处于“ OFF ”状态。

确保单只蓄电池、蓄电池之间以及蓄电池与电源系统之间的连接和极性正确。

若蓄电池舱加热盒在蓄电池后安装，安装前，需要将蓄电池的前端往右靠，安装好加热盒后恢复蓄电池间距为10mm左右。

蓄电池安装完成以后，在软件调测时一定要配置蓄电池参数，否则会影响蓄电池寿命。

二、

选择要点

易扩展-弹性设计，支持空间上的扩展，以满足业务拓展需求，可通过顶部增加Topbox或侧面并柜实现业务配置扩展、延长备电时间。

易演进-支持铜配、光铜混配和纯光配，轻松满足未来网络演进要求。

高可靠性-机柜IP55密闭设计，有效隔离外部有害灰尘和气体腐蚀；大40KA 防雷，户外应用更加安全。

全智能-支持通过环境监控单元和U2000，实现对机柜及内部部件的监控；支持远程管理电子门锁，提升站点安全性、减少站点维护成本。

灵活取电-机柜可支持远程供电和AC供电(预留油机接口)，站点可灵活取电。

一站式交付-机柜集成主设备、电源、MDF、ODF、监控系统等部件一站式发货，现场无需二次集成，快速安装部署。

锂电池备电-可支持机械防盗和软件防盗，锂电池的寿命是普通铅酸蓄电池的2~3倍。

三、产品简介多功能通信系统MTS (multiple telecommunication system) 为无线通信站点提供户外物理工作环境、安全系统和监控组网的整体解决方案，集成了户外机柜、温控设备、通信电源、监控、网管系统、交直流配电、防雷等功能，并为用户预留足够的安装空间。MTS是一系列高效、智能、一体化站点解决方案。特点如下：· 高效站点，电池休眠，高效高密整流模块，智能站点，通过远程网管管理站点，BoostLi储能模块，状态监测，告警管理，异常保护，信息上报，并联使用，均衡功能，电子标签，防盗功能，强制下电功能，维护模式，激活功能。尺寸：1850毫米×1750毫米×800毫米（H×W×D）存储：电池容量两组150 ah存储电池大重量（无储存电池）：550KG大重量（蓄电池）：950KG 操作环境:-45度到45度 农村城市级:4.1级噪声标准 散热模式:热交换器 大散热能力:3000 W华为SmartAX F01D2000室外基站双开门机柜,华为F01D2000室外柜,华为室外柜四、产品功能F01D2000机柜柜门为内置铰链，防撬防盗；内置机柜安装孔，防盗性好；机柜设备舱采用HW-2801型门锁配置，配线舱舱采用HW-2801B型门锁配置，并支持外挂门锁，华为户外柜便于保护机柜内部设备。机柜可支持电子门锁、声光告警、蓄电池加强防护栏等增强型防盗措施设备与MDF分舱设计，分权维护。