

# RCF28-18航空充放电源 | 充放电电源

产品名称	RCF28-18航空充放电源   充放电电源
公司名称	天津瑞卡特电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:瑞卡特 型号:RCF28-18 充电电压:5-35v
公司地址	天津市南开区
联系电话	022-87551830 17611312792

## 产品详情

RCF28-18航空充放电源专为蓄电池组维护而设计，集充电、放电为一体，可广泛应用于通信基站、电力、电站等领域。实现对整组或单体电池的充电、放电、活化、修复过程。本机体积小、重量轻，数字表显示，操作简便，智能化程度高，充电部分参数设定后可恒流、均充、浮充三阶段自动完成充电过程；放电部分参数设定后可恒流自动完成放电过程。主要功能与参数 LED数字表头显示电压、电流，键盘设置 集充电、放电一体；恒流放电。 具有数字定时功能：1分 - 99小时59分充电部分： 充电电压：5V ~ 35V。 充电电流：2A ~ 18A。 工作电压：AC220V ± 10%；频率：50Hz ± 10% 效率：> 85% 负载调整率：< 1% 电压调整率：< 0.1% 纹波电压：< 1% 保护：输入过压、欠压；输出过压、过流、短路；整机过热 整机过热保护阈值：80 ~ 85 放电部分： 蓄电池组标称电压：DC28V ± 5%（放电电压范围：10V-30V） 放电电流：1 ~ 18A（当电压\*\*28V-5%范围时，放电电流按欧姆定律递减） 工作电压：AC220V ± 10%；频率：50HZ ± 10% 用户可根据电池容量或检测要求设定放电电流。 自动保护功能：设有欠压、断电自动保护功能。 自动报警功能：当出现放电时间到时，或电池组电压过低，或机箱温度过高时，自动发出报警声响。