

BXM53-T6/10K32防爆照明箱

产品名称	BXM53-T6/10K32防爆照明箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:隆迈防爆 材质:铝合金 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

BXM53-T6/10K32防爆照明箱

主要有防爆照明配电箱、防爆动力配电箱、防爆防腐配电箱等。BXM(D)防爆配电箱适用于石化装置、石油平台、化工、制药、煤炭、冶炼、船舶制造、军工、纺织等易燃易爆场所走电配线使用。1区、2区爆炸性气体环境。20、21区、22区可燃性粉尘环境。

BXM53-T6/10K32防爆照明箱编辑

- 1、爆炸性气体混合物危险场所：1区、2区。
- 2、爆炸性气体混合物：A、B、C。
- 3、可燃性粉尘环境20区、21区、22区
- 4、温度组别：T1——T6。
- 5、防爆标志：Exde BT6 Exde CT6。

5.具体概括使用场所如室内，外工作场所，中国煤炭行业，中石油，中石化，中海油，电力，冶金，铁路，钢铁，船舶，部队，航空航天，公安消防，化工，政府部门，场馆，交通运输，及大型企业适用需要。注：要求C级请注明。

产品特点：

- 1.外壳采用ZL102铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑，不锈钢外露紧固件；

2.内装高分断小型断路器，交流接触器，自复位转换开关等；

3.可控制交流50HZ，380V三相异步电动机的直接起动、停止，并具有过载、短路、断相、失压保护功能；

参数：

1.执行标准：GB 3836.1、GB 3836.2、GB 3836.3、GB 12476.1、IEC 60079

2.防爆标志：Exde BT6、DIP A20 TA，T6

3.额定电压：AC 220V/380V

4.主回路额定电流：20A——250A

5.支路数：2、4、6、8、10、12

6.支路额定电流：1A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、32A、40A、50A、60A

7.防护等级：IP54（B）、IP55（DIP）、IP65（配防雨罩）

8.防腐等级：WF1

9.入口规格：G1/2——G3'

如何采购：

1.定做防爆配电箱，首先要提供防爆配电箱的防暴标志。如：Ex de II B T6

1.防爆箱外壳采用优质钢板焊接成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；

2.防爆箱为改进型防爆产品，内部可装防爆按钮、防爆指示灯、防爆电流表、防爆开关、防爆电压表等各种仪表和控制需要部分；

3.采用多样化设计，可选择柜式（上下形式，左右形式）、壁挂式、琴台式、平面式等；

4.内可按客户要求加装防护门，能够显示内部控制部分的显示或动作；

5.所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；

6.布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；

7.可根据用户要求特殊定制；

使用方法

1、根据工作现场的实际照明需要，确定灯具的安装位置和方式，然后按灯具到220V电源接点的距离备好相应长度的三芯电缆线（如采用钢管布线则将三芯电缆线引入钢管至灯具安装处）。

2、先卸下接线腔上的固定螺钉，拔出接线盒的接线部分;从包装盒内取出密封圈和接头（带紧定螺钉），依次套入电缆;然后将三芯电缆线的一端分别接入盒内的标识“L”、“N”和接地处，用压线卡压紧电

缆后，并用紧固螺钉固定好，然后拧紧接头，压紧密封圈，并从侧面拧紧紧定螺钉。

3、将第2步的部件旋入钢管，从侧面装上紧定螺钉锁紧，再将灯体沿接线盒的导轨装入，然后拧紧面板上的螺钉。

4、后把三芯电缆线的另一端按防爆配电箱要求接通220V电源。

5、更换灯泡时，先切断电源，然后用内六角扳手卸下壳体上的紧定螺钉，用大螺丝刀或其它工具旋松灯盖6圈，再用手小心将灯盖缓慢卸下，旋下旧灯泡换上新灯泡。