

中兴嵌入式电源B121 中兴数字化高频电源ZXDU58B121

产品名称	中兴嵌入式电源B121 中兴数字化高频电源ZXDU58B121
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中兴 型号:B121 规格:48V120A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

中兴ZXDU58 B121的技术规格

中兴ZXDU58 B121监控单元ZXDU58 B121

本地监控：监控单元提供中文界面的液晶显示和可操作的面板按钮，可直接在监控单元上设置系统参数和查阅系统运行信息。

后台监控：提供RS232/RS485 接口与本地计算机相连，通过计算机上的监控软件对ZXDU58 B121 系统进行维护操作。也可以通过MODEM 等远程通讯手段与远端计算机相连，通过计算机上的监控软件实现远程监控。

1、中兴ZXDU58 B121的使用环境

工作温度 -40 ~ +55 ，推荐+15 ~ +25

存储温度 -40 ~ +70

相对湿度 10%~90%，推荐40%~60%

大气压70 kPa ~ 106 kPa

场地要求

没有导电尘埃和腐蚀性气体，没有爆炸危险，没有震动颠簸，

地板倾角 5°

2、中兴ZXDU58 B121的交流配电

额定输入电压 单相 220 V

可波动电压范围 80 V ~ 300 V

输入电流 100 A

输入功率因数 0.99 (满载)

C 级防雷泄放电流 40 kA

D 级防雷泄放电流 20 kA

交流备用输出

2 路，其中 1 路为单相三孔 16 A 维修插座，另 1 路为单相 32

A 交流备用输出

3、中兴ZXDU58 B121的直流配电

输出电压 -42 V ~ -58 V 可调

输出电流 120 A (满配置)

负载输出 6 路，各路容量可为 6 A~63 A

电池输入标准配置：2 路电池输入，100 A 空开

平衡杂音电压 < 2 mV

峰-峰值杂音电压 150 mV (20 MHz 带宽)

效率 90% (额定输入满载情况下)

保护功能

中兴ZXDU58 B121标准配置时：

一次下电负载 (5 路)

二次下电负载 (1 路)

可根据用户需要灵活配置一、二下电负载路数

直流防雷泄放电流 5 kA

安全规格符合 IEC950 标准

4、中兴ZXDU58 B121一体化机箱

外中兴ZXDU58 B121形尺寸

265.6 mm × 482.6 mm × 350 mm (高 × 宽 × 深)

(19英寸, 6U高度, 1U = 44.45 mm)

中兴ZXDU58 B121重量

满配置时总重量 32.7 kg = 一体化机箱重量17.5 kg + 4 × 单个

整流器重量3.4 kg + 监控单元重量1.6 kg

5、中兴ZXDU58 B121整流器ZXD1500 (V4.0)

6、