

Jungheinrich永恒力叉车电池配置表3HPZS465

永恒力叉车蓄电池厂家定制

产品名称	Jungheinrich永恒力叉车电池配置表3HPZS465 永恒力叉车蓄电池厂家定制
公司名称	广州贝朗斯动力电源有限公司
价格	7254.00/组
规格参数	品牌:贝朗斯 型号:3HPZS465 产地:广东
公司地址	中国 广东 广州 白云区 夏花二路28号
联系电话	86 020 86603123 13538843060

产品详情

牵引叉车蓄电池日常保养事项

- 1、有关操作说明书应放在可随时看得到的地方，在蓄电池附近不得有任何明火，以防引燃空气中的可燃气体。
- 2、防止静电，请不要用非棉布及干布清扫电瓶。
- 3、蓄电池充电场所应在防雨、湿度低、通风好、有利于可燃气体扩散的指定场所。
- 4、进行对蓄电池的有关操作时，工作人员应戴好橡胶手套和护目镜。

5、如有电解液 酸液 溅入眼睛或皮肤，要立即用大量清水进行清洗并请医生检查和治疗，衣服上的电解液可用清水洗净。

6、蓄电池上不得放置外来的物体或工具，以防电池短路发生。

7、起吊蓄电池时，要用适当的吊具，防止损坏蓄电池的壳体；连接电缆等部件时，不得倾斜蓄电池。

8、蓄电池的插头，插座的极性要正确连接。只有在叉车断电的时候，才能分离插头插座的连接。

9、放电后，尽早进行充电。充电时，电池的温度会升高约10 。充电环境温度不可超过55 ，否则会降低电池的寿命。开始充电时的温度必须低于45 。如大于45 ，应等冷却后再充电。

10、禁止对蓄电池过度放电，放电不要超过标准容量的80%，此时，电解液密度不低于1.13g/cm³，常过度放电将降低电池的寿命。

11、充电过程必须完全，电解液密度达到1.28 ~ 1.3g/cm³，电压为51-52.5v，为满电，不可以对电瓶断续充电，经常断续充电会损伤蓄电池。

12、蓄电池禁止干水，液体水线不得低于极板表面，否则，会造成烧毁，短路，严重彻底报废。电池加水只能在充电之前，补加蒸馏水或去离子水。（严禁加带有酸的电解液）

13、每月检查一次全部单体电解液比重，是否均衡，在放完电及充完电情况下检测，并且记录数据，比重偏差不超过0.04g/cm。

14、每月检查一次叉车空载及负载起叉输出电流及电压，并记录数值，如果叉车输出电流增大，需检查叉车电机及电路。