

有线电视网络专用逆变电源

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 有线电视网络专用逆变电源 |
| 公司名称 | 巴彦淖尔市莜丰商贸专业合作社 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区八一乡新道一社 |
| 联系电话 | 86 0471 4692941 |

产品详情

工作电压范围170v ~ 260v 充电电流 $1a \pm 0.5a$ 保护电流 $1.5a \pm 0.5a$ 欠压保护电压 $10v \pm 0.5v$ 恢复电压 $12v \pm 0.5a$ 均浮充电电压 $12.6v \pm 15.8v$ 交直流转换时间 $< 1s$ 保护恢复时间 $< 1ms$ 防雷击电压 $< 4000v$ 防雷击电流 $< 20ka$ 效率 $> 93\%$ 工作温度范围 $- 40 \sim + 75$

1)机内装有12v45ha免维护电瓶1只;2)具有完善的全自动保护功能,适用于单台放大器或小光机使用.

1)机内装有12v45ha免维护电瓶1只;2)具有完善的全自动保护功能,适用于单台放大器或小光机使用
功能与特点 1)主要为省市有线电视网络或县有线电视网络.中使用. 2)超宽输入电压.. 该机属准在线式电源,交流输入电压为170v ~ 260v,当超出此范围(即在90v ~ 420v)时,该机仍能正常工作,自动转入电瓶(逆变)供电.可避免混入380v而烧毁所有设备(包括光接收机). 3)交直流自动转换 该机在市电停电或电压太低、太高时,可自动转入电瓶(逆变)供电;当市电电压正常时,自动转入交流供电,在市电的频繁快速通断中,自动转换极为可靠。 4)两路输出

该机输出电压有 ~ 60v、 ~ 220v,方便放大器、光接收机、监视器以及小功率设备的直接接入

5)短路保护 该机具有所带负载短路的保护功能,当排除短路后可自动恢复正常供电,可防止因负载短路而造成该机的损坏。 6)错接保护 该机具有电瓶极性错接的保护功能,当纠正电瓶极性错接后仍能正常工作,可防止因错接而造成该机的]损坏。 7)超载保护

该机具有所带负载的保护功能。当减载后可自动恢复正常供电,可防止因超载而造成该机的损坏。 8)

欠压保护 在长时间电瓶(逆变)供电时,该机具有电瓶欠电保护功能,保护电瓶不被损坏。

9)充电保护 该机具有智能充电功能。可自动随环境温度的变化而进行保护性充电。

10)宽范围工作温度 该机具有极宽的工作环境温度范围,在工作环境温度极恶劣的条件下能够正常工作,工作环境温度范围为 $- 40 \sim + 75$ 11)防雷

该机有防雷功能,当产生 $< 4000v$ 、 $< 20ka$ 的雷电时,能够瞬间自动保护,并自动恢复供电。