

30KW汽油发电机泽腾动力 纯铜无刷电机

产品名称	30KW汽油发电机泽腾动力 纯铜无刷电机
公司名称	苏州大柴机械进出口有限公司
价格	37000.00/台
规格参数	产地:上海 型号:SH35000E 品牌:泽腾
公司地址	苏州市太仓市城厢镇上海东路77号1幢1502室
联系电话	0512-13585557197 13585557197

产品详情

30KW汽油发电机泽腾动力 纯铜无刷电机

产品名称：	泽腾30KW汽油
产品型号：	SH35000E
整机尺寸：	长 宽 高1150*800*840(mm)
整机重量：	320kg/千克
配置：	低噪音静音
噪音：	60分贝(dB)
汽油动力：	四冲程
机器冷却：	水风双冷
缸数：	四缸
动力配置：	ZT465
油箱：	30L

油耗：	320g/kw.h
工作时间：	不断油可连续工作
额定功率：	30KW
输出电压：	220V/230/380V/400V
相数：	单相/三相
工作电流：	136A/57A
功率因素：	1 (cos)
频率：	50HZ
电压波动：	自动调节AVR
启动方式：	电启动/ATS全自起启动（需加装）

启动方式选装：手拉式反冲启动、电启动方式、全自动ATS式、远程遥控方式等

产品的用途：家用应急电源，户外照明，施工，基站通信，消防备用，企业单位等各领域备用、常用电源。

产品的优点：省油，可靠，超静音，故障率低

产品的保养：1、定期清洁或更换空滤，更换发动机润滑油。

2、往燃油箱内注油时，注油口应有滤器，放上滤布更好；燃油先要在油箱内静置24小时以上，使水和杂质沉淀后使用；平时应经常打开日用油箱的排泄塞头排出底部的水和沉积物。

3、尽量避免发电机突然增加负载或高速运转，不同牌号的润滑油不要混合使用，润滑油中含有各种添加剂，不同牌号的润滑油混合后会使润滑性能下降，导致运动部件的异常磨损。

4、汽油机运转100 - 300小时后，应清除积碳一次。清除时卸下缸头，清除汽缸、缸头、活塞、气门等附着积碳。积碳不得进入缸孔和气门座。

我司售后：质保三年+进口动力+终身维护提供配件。

产品的维护：1.

如发电机长时间不用（一个月以上），启动电池会因为自放电而亏电，请用外接充电器给电池充电。

2. 检查油箱中的汽油是否充足。

3. 检查油路开关和输油管路是否有漏油渗油现象。

4. 检查启动电池电压是否在12V以上，观察电池外观是否有破损漏液现象。

5. 观察机油油质，确定是否需要更换。

6. 检查机油油位是否处于机油标尺网状格之间。