

接地线年检 绝缘工具到期检测机构

产品名称	接地线年检 绝缘工具到期检测机构
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

《电力安全工器具检查》是2009年4月10日中国电力出版社出版的图书，作者是熊昌荣。本书主要讲述了怎样正确的检查电力安全的工具等内容。

防触电伤害，以人为本。正确、规范地检查、使用、保管安全工具器，直接关系到电力安全生产过程中的人身安全和设备安全。《电力安全工器具检查、使用与保管》根据电力安全生产的特点，依照《电业安全工作规程》《国家电网公司安全工器具管理规定》《电力安全工器具预防性试验规程》的要求，介绍了工器具的分类、组成、保管，在工作现场使用前的检查方法与注意事项，以及如何填写工作票、标准化作业的知识。

携带型接地线

携带型接地线由短路各相和接地用的多股软铜线、将多股软铜裸线固定在各相导电部分和接地极上的专用线夹组成。一般要求多股软铜线的截面积部小于25mm²。

接地线使用注意注意事项：

- 1.接地线必须使用专用的线夹固定在导体上，严禁用缠绕的方法进行接地或短路。
- 2.接地线在每次装设以前应经过详细检查。损坏的接地线应及时修理或更换。禁止使用不符合规定的导线作接地或短路之用。
- 3.对于可能送电至停电设备的各方面或停电设备可能产生感应电压的都要装设接地线，所装接地线与带电部分应符合安全距离的规定。
- 4.检修部分若分为几个在电气上不连接的部分〔如分段母线以隔离开关(刀闸)或断路器(

开关)隔开分成几段],则各段应分别验电接地短路。接地线与检修部分之间不得连有断路器(开关)或熔断器(保xian)。

5.装设接地线必须由两人进行。

6.装设接地线必须先接接地端,后接导体端,且必须接触良好。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。

7.在室内配电装置上,接地线应装在该装置导电部分的规定地点,这些地点的油漆应刮去,并划下黑色记号。

8.每组接地线均应编号,并存放在固定地点。存放位置亦应编号,接地线号码与存放位置号码必须一致。

9.装、拆接地线,应做好记录,交接班时应交待清楚。