

CT-9809L线束/连接器测试仪/线材测试机CT-9809L

产品名称	CT-9809L线束/连接器测试仪/线材测试机CT-9809L
公司名称	深圳市益测电子科技有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:益测 型号:CT-9809L 产地:中国
公司地址	深圳市宝安区松岗街道松岗社区东风工业区6栋3楼305
联系电话	0755-27716903 19925135985

产品详情

CT-9809线材测试仪，适用于检测端子线、USB、电脑周边线、排线等电子线缆产品在制作过程中的电气品质，可快速检测线束短路、开路、错位等电气特性，是一款型快速的经济型线束测试机仪器。

技术参数

1、工作电压：AC220V+/-10% 50Hz，仪器可连续工作

2、测试点位：A端:40Pin,B端:40Pin

3、短/断路：1.5k

4、错位：有

5、瞬短/断：即时显示

6、DC高压：5V（低压）

7、资料读取型态：自我学习

8、LCD显示方式：16×2无背光

9、治具连接：40PIN排线

10、使用电源：230VAC ± 10%

11、重量：约3kg

12、工作温度：10 ~ 35

13、工作湿度：75%RH

14.测试模式:双端测试 表笔点测

操作步骤

1、接上电源，并开启背部电源开关，电源指示灯亮，仪器屏幕出现READ
DATA ? PUT CABLE ON (读取数据？线材为空)

2、在A、B端插上40P排线，连接好要被测试线材的测试治具；

3、将被测试线材分别插入A、B端，并确认连接良好；

4、按“读取键”学习完成后，再按“读取键”后可对读线资料进行查看连接资料
，屏幕会出现LINE，A：* TO

B：*，每按“读取”键一次即只可查看一组接线资料，直到查看完为止；

5、读线无误后，拨下线材开始测试，本仪器连续测试时不需重复“读取”键，可自动进行测试，屏幕出现“PASS”并“嘟”声时，表示良品。

6、如测试过程中出现短路，断路、屏幕会出现“ERROR：OPEN、A：** B：*
*”错误红灯亮，同时不会出现任何声音，表示该线材为不良品（OPEN表示开路、SHORT表示短路、LOCATION表示错位）

注意事项

1、本仪器适用做标准测试（即A、B端有端子线材）

2、当测试有异常时，可用探针找点功能查看治具是否完好

3、仪器须清洁卫生、操作台面整洁干净，如遇突发性停电，应及时关电源

4、设置如遇故障须及时通知本司技术服务部，不得擅自开机维修。