

# 国产端子机专用变频器 专用

产品名称	国产端子机专用变频器 专用
公司名称	东莞市企石健达自动化机电设备厂
价格	440.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 应用范围:专用 品牌:健达
公司地址	中国 广东 中山市 中山市小榄镇
联系电话	086 0760 22133336 13928159875

## 产品详情

是否提供加工定制	是	应用范围	专用
品牌	健达	产品系列	3G3JZ
型号	jd-106	额定电压	三相AC220 (V)
适配电机功率	1.5 (kW)	滤波器	内置1A+1B滤波器
直流电源性质	电压型	控制方式	V/F开环
供电电压	低压	电源相数	单相
输出电压调节方式	PAM控制	外型	铁壳
营销方式	厂家直销	额定电流	1 (A)
电机容量	1 (KVA)		

输入电压频率	220v电源：220v ± 15%/50hz
额定功率	0.4kw/220vac；0.75kw/220vac；1.5kw/220vac
四位数码显示	显示频率、电流、转速、计数器、温度、输出电压ac、母线电压dc、故障代码等
频率范围	0.0-400.0hz
加减速时间	0~655.00秒可调
过载能力	150%，60秒
转矩控制	可设定转矩提升，最大20%
制动功能	再生制动、能耗制动、直流制动
多功能入端	6个多功能输入端，实现16段速控制、程序运行、4段加减速切换、计数器等。
其他功能	自动稳压功能 (avr)、减速停止或自由停止、直流刹车、plc程序运行、载波可调 (最高达15khz)、反转限制、故障复位、参数锁定等。
保护功能	过电压、欠电压、过电流、过负载、过热、失速保护。

端子机功能：

踩着脚踏板电机一直运行，到达设定计数值后自动停止，如在此过程中脚踏板放开，电机行到接近开关

感应到信号后，电机停止运行，如此循环运行。

参数的具体含义请参考下列详细说明，现将两种设备相结合的工作方式及连线方式如下图所示（背后），请照此操作：

特殊参数设定一览表：

d000：主频设定（出厂值50.0）如果提高此参数，需要相应更改d002、d009；

d011：第一加速时间（出厂值0.1s）此为电机启动时间，最快为0.1秒

d012：第一减速时间（出厂值0.1s）此为电机停止时间，最快为0.1秒

d047：停车时直流制动时间（出厂值0.1）此为停车制动，0表示不制动，请根据场合需要设定（0.1~0.5）

d103：输入端子响应时间（出厂值5）此为端子响应时间，时间越短，响应越快（2~10）

d112：ctc设定值（出厂值1）设定所需要的计数数值（一次打压的端子数）

停车制动效果请改动d012、d047、d103参数。以上参数可因现场需要改动有技术为题请咨询！

注：以上配置是端子机变频器的完整配置，因客户的需求不同配置及价格上会有所差别，如需端子机操作面板、制单元、制动电阻等，请事先联系