

# 数字接收机（小神童）其他公共广播系统

产品名称	数字接收机（小神童）其他公共广播系统
公司名称	珠海市中大电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:其他公共广播系统 品牌:chieta 型号:小神童
公司地址	珠海市金湾区红旗镇工业区虹晖二路北珠海市金湾南星贸易有限公司3号厂房
联系电话	86-756-8501234

## 产品详情

类型	其他公共广播系统	品牌	chieta
型号	小神童		

### 小神童

长度 29cm，专门接收中星六 b 和其它星的节目，采用阿里方案，门限低，带1.2功能，带自动盲扫功能。质量优，价格便宜。诚招全国各地的经销商

完全符合 dVB-S/MPG-2 标准  
国际先进的cheertek/ali方案可选  
预置国内外上星节目，实现开机全接收

人性化OSD设置，操作简单

超低门限设计  
支持数字音频输出  
支持快速自动搜索功能  
时钟设置功能

大容量存储2000频道  
PAL/NTSC制式自动转换  
支持多国语言(英语，泰语，越南语,俄语,阿拉伯语,德语等可选)  
支持多星控制，22K,DiEeqc1.0,1.2  
支持万年历  
支持小画面，画中画  
支持RS-232升级端口进行PC对机升级和机对机升级  
耐高温，长期使用，性能稳定可靠

### 技术指标

视频	解码	mpeg-2/mpeg-1 兼容
	比特速率	最大 15 mp/s
	制式输出	ntsc/pal/auto
	纵横比	4:3 , 16:9
	输出接口	rca*4
	输出阻抗	75
	输出电平	1vp-p
	输出带宽	5.50mhz(+0.5 ~ -4)
音频	解码	mpeg-2 & mpeg-1 i & ii层
	伴音模式	左声道/右声道/立体声
	输出阻抗	600
	输出电平	2vrms
	幅频响应	20hz ~ 15khz( ± 2db)
	谐波失真	0.6%(0db )
解调器	解调	qpsk
	符号率	2 ~ 45mbps
	fec内码	k=7 , r=1/2 , 2/3 , 3/4 , 4/5 , 5/6 , 6/7 , 7/8
	fec外码	rs(204/188/ , t=8
输入信号	频率	950mhz ~ 2150mhz
	输入电平	-25dbm ~ -65dbm
	输入阻抗	75
其他	多星控制	diseqc1.1、 1.2 , 0/22khz , 0/12v
	极化电压	13/18v(最大500ma) , 带短路自动保护
	电源电压	交流80 ~ 265伏 ; 47 ~ 63hz
	消耗功率	15w
	尺寸	220(w) × 160(d) × 40(h)mm
	重量	0.6kg
	工作温度	-5 ~ +40
	环境湿度	20% ~ 80%