

QBJ-3C/Q撞击子监测装置

产品名称	QBJ-3C/Q撞击子监测装置
公司名称	科隆振动传感器（昆山）有限公司
价格	.00/个
规格参数	SLMCD:帅贤 危急遮断:QBJ-3C/Q 苏州:昆山
公司地址	昆山市周庄镇崇远路333号A2幢5楼5017号(集群登记)
联系电话	0512-55272837 15862658767

产品详情

本仪表出厂前均已调试结束，用户可直接使用，如需查看仪表出厂参数或进行修改，则可进行以下操作。

通电后，仪表处于运行状态下，面板显示转速值

本仪表各种参数均由面板的“SET、+、-、”设置。各个参数均有相应的标志表示。设置次序和步骤如下：

参数标志	参数说明	设置范围
P-SS	密码（用户密码1234）	0-9999
P--u	转速zui大值	只读
1--0	撞击子1# 飞出转速值	0~9999
1--1	撞击子1# 缩回转速值	
2--0	撞击子2# 飞出转速值	
2--1	撞击子2# 缩回转速值	
E1--	报警1转速值设置	
P1--	报警2转速值设置	
L1--	量程设置	1~120
H1--	齿数设置	
EE--	报警延时设置	0-200s
AUTO	报警手动自动切换（1：自动）	0 或1
PN--	撞击子脉冲有效值个数设定	
door	撞击子门限转速值	
11--	4mA电流标定值	

注：在只读参数中，可查看系统运行中的各项参数值，也可以按“-”键清除保存的数据。

按“SET”键约3秒，进入参数设置状态，面板显示框中显示“P-SS”，点击一下“SET”键显示“0000”zui后一位在闪速。可以用“+”“-”“ ”键来修改值，密码输入完成后，按“SET”键退出，完成设定，在参数显示状态下，按“+”“-”键来选择其他参数。当所有参数全部设置完成后，按“SET”键3秒，看到“----”后松开按钮。完成设置，返回正常工作状态。