

# 遥控无线门磁报警器, DC4.5 (V)

产品名称	遥控无线门磁报警器, DC4.5 (V)
公司名称	中山市东升镇朗科电子厂
价格	.00/个
规格参数	电压:DC4.5 (V) 适用范围:家居、办公室、厂房, 商铺等 发射频率:315MHZ (M)
公司地址	中山市东升镇升华街 (新美光公司侧工业大厦5楼)
联系电话	86 0760 22227959 13790712323

## 产品详情

电压	DC4.5 (V)	适用范围	家居、办公室、厂房, 商铺等
发射频率	315MHZ (M)	发射芯片	2262
振荡电阻	1.5M ( )	工作距离	--- (mm)
发射距离	100 (m)	功率	-- (w)
外壳材料	ABS	安装型式	胶贴或螺丝钉固定
电流	0.001 (mA)	类型	无线门磁

### 详细说明

产地:广东型号:lk-3308

遥控无线门磁报警器

### 产品介绍 :

本产品是采用干簧管磁控传感器电路与无线电遥控技术结合防盗报警的新产品, 经过精心设计, 采用进口器材生产, 性能稳定, 使用方便, 是一种全新安防产品, 是居家、办公室等场所财产安全的理想选择。

### 技术参数 :

1.供电电源：主机dc 4.5v(3节aa 1.5v电池)

无线门磁12v/23v电池

无线遥控器12v/23v电池

2.产品尺寸：95mm\*60mm\*20mm

3.包装方式：外贸英文中性吸卡包装

4.声压：115db

5.感应方式：磁控分离触发报警

6.开机延时：10秒

7.报警时长：30秒

8.单机标准配置：报警主机\*1、无线遥控器\*1、无线门磁\*1、安装螺丝包（或双面胶）\*1

9.装箱数量：台

10.箱装重量：kg

11.箱装尺寸：57.5\*31\*25cm

12.环境温度/湿度：-25 —55 5 % —95 % rh

13.安装方式：胶贴或螺丝钉固定

14.遥控距离：30m

15.无线工作频率：315mhz

#### 使用方法：

a.揭开电池板，判别电池正负极性，放入aa

1.5v电池3节（为延长产品使用寿命，建议使用碱性电池），插入电池板。

b.把开关拨到“on”，即可进行遥控操作（无线门磁之间的间隔，不能大于5mm），按动“ ”键即为布防键，按动“ ”即为撤防键（安装方法以示意图为准）。

c.当门磁分开（布防状态下）时，报警器立即发出120分贝报警声，长响直到用遥控解除或将磁条重新合起，即停。

d.当遥控距离明显变近，声音明显变小时，请更换电池，长期不使用，请取出电池。

## 注意事项

- 1.请勿将本产品与腐蚀性物品接触或从高处掉下。
- 2.本产品使用时不能直接暴露在无防护的室外露天环境。
- 3.请勿自行拆开，注意防水、防火，对于使用不当及野蛮之拆卸，将不能享受保修服务。
- 4.定期检查本产品的工作状况及电量情况，确保使用中万无一失，如果长时间不使用本机，请将电池取下。
- 5.当声音变弱时，请更换电池，更换电池由成人操作，建议使用碱性电池，废旧电池应放入指定的回收筒中。