

# 静中通报价 静中通 顺达成通讯科技公司

产品名称	静中通报价 静中通 顺达成通讯科技公司
公司名称	北京顺达成通讯科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区北七家镇王街21号北创空间
联系电话	15311270046 15311270046

## 产品详情

屏静中通幕下方为功能选择及键盘操作说明区

左边两行共十个按键为功能选择按键，分别表示系统的十种执行功能，若选中某一功能，则该功能选择框变成黑色，直到该功能执行完毕或退出后再变为白色。各功能选择框的具体说明如下：

>输入星位:此功能使天线转动到由输入经度求出的天线预置角度上。选中此功能键后，光标会停留在输入星位的可编辑文本框里，该文本框显示的是以前存贮的对星星位，如需更改可重新输入。修改完毕后按回车键输入，在预置方位和预置俯仰文本框中会重新显示由新输入的经度计算出的天线预置角度，并控制天线转动到该角。

天线展开:选择此功能将控制天线转动到天线的展开位置(方位角不变，俯仰约87°，该角度可修改)。

### 静中通系统设计及与实现

监控系统采用二级结构，主要包括登陆设置和主功能界面。所有监控功能的操作都可以在功能模块中完成。该系统分为五个模块，分别是登陆模块、参数设置模块、天线数据显示模块、对星操作模块以及数据库模块。

后台数据库采用Sqlserver 2000，数据库的建立分为两部分：一是概念模型的分析；二是逻辑模型的分析，即表与字段的分析。天线数据库表字段为：名称、经度、垂直信标频率、垂直DVB频率、水平信标频率和水平DVB频率。经过计算可以得到地球站对上星后理论的方位、俯仰和极化角度，静中通哪家好，并在天线对星过程中实时获取当前的位置信息。手动对星和自动对星均可实现对星过程。

### 静中通控制系统对星的操作步骤

1，查检控制主机前、后面板。保证前面板两个自控/手控互锁开关打到自控方式;保证前面板两个转动/停止互锁开关打到停止方式;保证后面板上各电缆连接正确并保持牢固。

2，打开伺服控制主机电源。

3，打开驱动器电源。

4，进入程序后，静中通，选择F2功能键，选择天线展开，回车(AZ-180EL=78)此角度是天线角度，命令完成后，进入下级菜单

5，选择F2，选择修改主频，回车，填写频率，回车。

6，选择F2，选择输入星位，回车，填写经度，回车。

7，选择F2，选择扫描，静中通报价，回车，自动跟踪，AGC显示出电平值

8，在使用完天线后，先按F5功能键，停止命令，选择F2功能键选择天线收藏，AZ=180，EL=10，静中通价格，收藏完毕。

9，关闭驱动器电源。

10，关闭伺服控制主机电源。

静中通报价-静中通-顺达成通讯科技公司由北京顺达成通讯科技有限公司提供。北京顺达成通讯科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。顺达成通讯——您可信赖的朋友，公司地址：北京市昌平区北七家镇王街21号北创空间，联系人：徐连军。