网络基站定相核相器 高压核相器 无线高压核相仪技术参数

产品名称	网络基站定相核相器 高压核相器 无线高压核相仪技术参数
公司名称	青岛华能远见电气有限公司
价格	870.00/台
规格参数	输入:220v 电流:10A 电压:2000v
公司地址	山东省青岛市平度
联系电话	0532-88365027 13608980122

产品详情

网络定相核相器 高压核相器 无线高压核相仪技术参数测量原理是比较测量法。其测量方法是将长度信号转化为气流信号,通过有刻度的玻璃管内的浮标示值,称为浮标式气动测量仪;或通过气电转换器将气信号转换为电信号由发光管组成的光柱示值,称为电子柱式气动量仪。气动量仪是一种可多台拼装的量仪,它与不同的气动测头搭配,可以实现多种参数的测量。气动量仪由于其本身具备很多优点,所以在机械制造行业得到了广泛的应用。其优点如下:测量项目多,如长度、形状和位置误差等,特别对某些用机械量具和量仪难以解决的测量,:测深孔内径、小孔内径、窄槽宽度等,用气动测量比较容易实现。当线路在施工建设阶段未送电之前需要确定相位名称,以便统一施工线路各端点的相位名称,保持施工线路与主网线路相位名称一致。在施工阶段解决未来面临的并网问题。需要用到停电核对相位功能的工作情形:施工线路较长/线路端点较多等需要统一各端点相位名称的情形;施工线路未来需要并网的情形。仪器使用需要用到1个发射主机、1个接收主机、4根发射连接线、1根接收柔性线圈、1根接收检测线。发射器主机在三相线路中注入不同的信号,接收主机在各线端检测相关信号确定相位名称。

本仪器适用于停电输电线路、高低压开关柜、标准带电显示器。 特别注意:本仪器只适用停电电缆的芯线使用,使用前请务必确认待核相的电缆已停电。以免造成安全事故及设备损坏。

HN209A高压无线核相器 一、产品简介 无线高压核相仪(以下简称"仪器")用于两条高压线路并网或环网核相。并且可以升级远程核相的功能。仪器适合10V~220KV交流输电线路带电作业和二次侧带电作业,具有高压验电功能。

仪器采用无线传输技术,操作安全可靠,使用方便,克服了有线核相器的诸多缺点。 二、工作原理 仪器由2个发射器和1个接收主机组成。发射器可以判断线路是否带电,测量线路相位和频率。各发射器将测量的数据通过无线电发送给接收主机,接收主机依据发射器数据计算两线路相位差值,判断同异相。

- 三、安全事项 1、现场测试时,应按电力部门高压测试安全距离标准进行操作。
- 2、标准配置绝缘杆3米,对应电压等级为
- 220kV。如测量线路电压高于220KV时,请使用长度大于3米的绝缘杆。
- 3、核相操作时,手持位置不要超过绝缘杆手柄位置。 四、技术参数1、相位差准确度:误差 5°。
- 2、频率准确度: ±0.1HZ。3、可跨电压测量范围为10V~220KV。
- 4、发射器和接收主机的传输视距约100米。5、真人语音提示测量结果和操作步骤。
- 6、屏幕(2.8英寸液晶彩屏)同时显示2条线路相位差、频率、失量图和同异相结果。

- 8、无操作30分钟自动关机。 9、发射器和接收器均内置可充电锂电池,且电池可拆卸更换。
- 10、主机电池容量为2500mAH,发射器电池容量为450mAH。11、高压测量时泄漏电流<10uA。
- 12、发射器工作功耗<0.1W,接收主机工作功耗<0.3W。13、工作环境:-35 --- +45 湿度 95%RH
- 14、储存环境:-40 --- +55 湿度 95%RH。15、整机重量:约5KG。
- 16、仪器包装尺寸:长71cm*宽26cmm*高11cm。 (1)接收主机默认不配备GPS功能。如需要远程测量,请购买时声明配置GPS功能,或发回厂家升级GPS功能。 (2)

如需使用GPS远程核相功能,至少应有2台主机配备了GPS功能。 2、仪器自检方法 发射器连接测试线(操 作图如下)。发射器启动,蜂鸣2秒,红绿两指示灯交替闪烁。接收主机开机,在测量界面显示对应发射 器信息。则发射器与主机工作均正常。异常现象及其处理,请详见仪器检查与故障判断。 提示:自检时 两发射器与接收主机的距离大于0.5米为宜。当距离小于0.2米时,可能只连接了1个发射器而主机显示2个 发射器信息。此现象为正常现象,不影响仪器使用。当2个发射器都接电时,仪器显示不受短距离影响。 六、近距离核相操作 将X、Y两个发射器分别挂接到两带电线上。接收主机开机 , 选择"测量"-"两相 核相",观看测量结果。相位差 30度时为异相,语音提示"异相";相位差<30度为同相,语音提示 "同相"。操作示意图如下:两线路频率不相同时,需要使用准同期并列装置控制发电机的频率相位, 使发电机的相位和频率与主网一致后才可以并网送电。准同期与自同期并列操作见附录B。 提示: (1) 部 分开关柜装配了带电显示器,其上有取电点,可用于核相。其电压约为5V。具体操作可参照开关柜感应 取电点核相。(2)380V/220V~36V电压范围内请尽量使用自检测试线,自检测试线插头内部有限流电阻 ,人接触鳄鱼夹不会引起触电,以保证人身安全。自检测试线是专门定制的测试线,请不要用直通导线 替换。 (3) 发射器塑料外壳耐压大于1KV。 八、开关柜感应取电点测量 开关柜感应取点点,包括PT二次 侧取电点、CT二次侧取电点、带电显示器取电点。下述以带电显示器为例。 将带电显示器取电点通过测 试线(一端香蕉头,另一端鳄鱼夹)与发射器上端钩子相连,发射器充电孔通过测试线(一端充电端, 另一端鳄鱼夹)与接地体相连。线路连接方法如下图,结果查看方法与高压测试相同。把MPM产品RS-2 32和RS-485的UART叉连接,即支持RS-232转成RS-485,同时RS-232和RS-485之间同样带完整的电气隔离 , 对于调试串口、隔离总线干扰等的应用非常方便 , 如下图。总结根据目前工业产品通信隔离需求 , 专 门研发出MPM系列多协议隔离模块,将隔离电源、通信隔离电路、ESD保护电路集成封装在一个模块中 ,将电路设计化零为整,只需要简单的电气连接,就可以实现RS-485/232通信隔离,隔离电压高达35VD C,满足绝大多数应用需求。

网络定相核相器 高压核相器 无线高压核相仪技术参数概述市面上有很多的开关,用于切换电压、电流信号,如Pickering生产的1000多种PXI开关模块,其中很多模块是可以切换很高电流的。本文是基于Pickering的开关模块来阐述相关观点的。针对于单个开关来说,一般都有标称的切换电流,而且这些都有热切换和冷切换的区分的(热切换和冷切换的区别就在于在切换的时候是否有电压存在)。由于热切换是有一定的限制的,当进行热切换的时候,由于直流电压的增加,经常会伴随着对功率的限制。