

电话配线箱，10对/20对/30对50对电话配线箱

产品名称	电话配线箱，10对/20对/30对50对电话配线箱
公司名称	慈溪市恒奥通信设备厂
价格	28.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省宁波慈溪市道林镇丰富路103号
联系电话	18857428009

产品详情

一、产品概述本电缆交接箱安装在室外，是用于市话主干电缆和配线电缆交接处的成端设备,在箱内可用跳线的方式使主干电缆与配线电缆之间进行任意连接，完成交接配线功能。容量自100对线起直到3200对线、结构形式有单面和双面二种，可落地安装和架杆安装。按接线方式分为旋卡式（106）和卡接式（107）型2种。产品具有良好的抗腐蚀性能。箱门、箱底封板都设有密封装置，可防止雨水和潮气进入箱内

二、技术指标 1、使用环境：环境温度 -40~+55 相对湿度

95% 在40 时大气压强 70~106Kpa 2、电气性能：接触电阻

3m 绝缘电阻 5×10⁴M 抗电强度 50HZ、500V交流电压

1min无击穿和飞弧现象 三、产品安装和使用 1、落地安装按交接箱底面尺寸制作水泥

基础框座，框座耐压强度大于750kg/cm²，待水泥基础框充分凝固后，把交接箱置于水泥基础框座上用螺母紧固。 2、架杆安装按站台尺寸要求预竖两根水泥杆，在水泥杆上安装站台。

交接箱安装在站台上并用紧固件连接牢固，箱底离地面高度不小于2600mm。

3、压卡模块电缆接续操作

a、用螺丝刀，按动钢背架上的卡紧(3)取下模块（只留最下端一块模块）

b、密封圈从箱底部取出，按线缆直径削掉封口再装至原位。

c、电缆穿过去掉封口的密封圈进入交接箱内。 d、剥除电缆护套，剥除长度等于

最上一块模块顶部，到下横梁之间的距离再加200mm，用电缆夹将电缆芯线扎紧在下副梁上 e、

电缆芯线自上而下，以每10对为一组，用尼龙扣把芯线固定在钢背架左侧的底部。10对线穿过模块底部的穿线夹内，再把每对线套入模块侧面的穿线槽内后置缆线于簧片的卡接槽上，用专用工具

压入簧片槽内。 f用仪表检查无误后，在装上第二只模块，直到完毕 4、跳线操作 a

、将一对跳线分别放入卡线簧片的夹线槽上，用卡接工具把跳线压入卡接簧片的夹线槽内。

b、1至5对由左方引出，6至10对右方引出，再分别引接线簧片槽上，再用卡接工具压入簧片槽内

。同时把多余导线剪除。 c、拆除，把卡接工具上的线钩打开，勾住缆线向上提起，即可拆除。

5、旋卡模块电缆接续操作 a、手按接线模块定位扣，沿垂直轴线转动模块，使模

块的反面朝向工作人员； b、将电缆从交接箱底部的密封圈孔中穿入交接箱内； c、剥

除电缆护套，剥除长度等于最上一快模块顶部到下横梁之间的距离再加200mm，并用电缆夹将电缆芯线扎紧在下副梁上； d、按电缆色谱顺序自下而上以25对线为一组用尼龙扣将芯线固定在钢背架中

间。 e、把每组芯线按领示色谱要求每5对线穿入接线模块对应的穿线板内； f、按芯线与接

线柱颜色对应原则分别把每根芯线穿过接线柱线孔用起子顺时针旋转90°；g、用仪表检查无误后转动接线模块至起始位置，模块自动定位牢固后电缆接线完成。