

# HN8020A接地电阻表校准装置 华能 接地电阻测试仪校准装置

产品名称	HN8020A接地电阻表校准装置 华能 接地电阻测试仪校准装置
公司名称	青岛华能远见电气有限公司
价格	960.00/台
规格参数	输入:220v 电流:10A 电压:2000v
公司地址	山东省青岛市平度
联系电话	0532-88365027 13608980122

## 产品详情

HN8020A接地电阻表校准装置 华能 接地电阻测试仪校准装置 HN8020A接地电阻表校验装置

用于检定JJG336-2004《接地电阻表检定规程》所适用的我目前生产的型号的模拟式、数字式接地电阻表以及进口的同类仪表，也可做普通电阻箱使用，具有调节范围宽，使用方便，造型美观等优点。

主要技术指标：1、模拟接地电阻

步进阻值 ( )	*1000	*100	*10	*1	*0.1	*0.01	*0.001
功率 ( W )	0.25	0.25	0.25	0.1	0.1	0.1	
基本误差极限 ( % )	0.1	0.1	0.1	0.1	1	5	10
时间常数 ( S )	5*10 <sup>-6</sup>						
阻值调节范围 ( )	0.1--11111.210 小步进值0.001						

2、模拟辅助接地电阻

电阻值 ( )	0	500	1000	2000	5000
基本误差极限 ( % )	<0.05	1			
功率 ( W )	0--0.25W				

1,在对被检表示值误差检定时，将装置的模拟辅助接地电阻旋钮置于500 处。

2,启动恒转速源，并根据被检表的转速设定其转速。

3,调节装置的模拟接地电阻各旋钮，使被检表的指针与相应刻度线吻合，此时被检接地电阻表的误差为：

= 接地电阻表的指示值 - 装置的（标准电阻箱）实际值（ ）。

4,在进行被检表辅助接地电阻影响试验时，应调节装置的模拟接地电阻旋钮。使被检表处于测量上限，再将模拟辅助接地电阻旋钮分别置于0、1K 、2K 、5K 各检定一次，此时的各检定值与规定辅助接地电阻值为500 时的检定值之差应不超过

被检表工作位置影响试验，是在每个量程的测量上限进行。调节恒转速器的倾斜装置，使被检表前、后、左、右各倾斜10度，各检定一次，此时的检定值与正常位置检定值之 差，应不超过允许误差。

5,利用本仪器的E-R接线端，可实现电阻箱之功能，调节的阻值范围为0.1~1111 1.210 ，步进值为0.001

HN8020A接地电阻表校准装置 华能 接地电阻测试仪校准装置目前Handyscan3D手持三维激光扫描仪在领域的应用主要是：一，零部件型面、边界、孔位等迅速、直观、的检测；二，零部件、整车的逆向设计。本文以某在研电动车的左侧围内板焊接总成件为研究对象，重点阐述Handyscan3D手持三维激光扫描仪在钣金件质量分析中的应用。扫描现场应用Handyscan3D手持三维激光扫描仪检测钣金件流程简单、易于操作、可充分的对钣金件质量做出评价，具体步骤如下：钣金件扫描。