

华能 HN6100 氧化锌避雷器测试仪检定装置 厂家电话

产品名称	华能 HN6100 氧化锌避雷器测试仪检定装置 厂家电话
公司名称	青岛华能远见电气有限公司
价格	960.00/台
规格参数	输入:220v 电流:10A 电压:2000v
公司地址	山东省青岛市平度
联系电话	0532-88365027 13608980122

产品详情

华能 HN6100 氧化锌避雷器测试仪检定装置 厂家传感器对某一物理量的准确程度取决于传感器的性能指标。为了确定传感器的测量范围、准确性，必须对传感器的性能指标进行测试。对新研制的传感器，必须进行的技术性能的测试和校准，用测试和校准的数据确定其测试范围、准确程度。对于标准型的传感器，用校准数据进行量值传递。这些测试数据，既是衡量传感器好坏的依据，也是改进传感器设计和工艺的依据。传感器经过一段时间储存或使用后，性能指标是会发生变化的，因此对传感器的性能指标要定期进行复测。HN6100C三相无线氧化锌避雷器测试仪 1 概述 氧化锌避雷器带电测试仪用于检测氧化锌避雷器（MOA）的各相电气性能。该仪器适用于各个电压等级的氧化锌避雷器的现场带电检测以及停电状态下试验室做的出厂和验收试验。通过测量全电流及阻性电流等参数，可以及时发现氧化锌避雷器内部绝缘受潮和阀片老化等危险缺陷。2 功能及特点 2.1 采用带有DSP浮点处理单元的高性能、低功耗ARM处理器，运算速度更快、运算精度更高、处理数据量更大；从而可以保证测试数据计算的准确性和稳定性。2.2 高精度采样滤波电路及数字滤波技术，可滤除现场干扰信号。2.3 采用浮点快速傅里叶算法，从而实现了对基波、谐波电压、电流信号的高精度分析。2.4 采用工业级5.7寸320×240点阵单色液晶屏，显示清晰，人机界面友好；对于一些重要的操作及参数设置，显示其提示信息 and 帮助说明；屏幕顶部状态栏可显示各个外设工作状态及测试状态信息。2.5 可同时测量三相氧化锌避雷器的电气参数，并可自动补偿相间干扰；也可单相测量，支持B相接地的PT二次电压作为参考电压；当被测相与参考电压相别不同时，可自动计算补偿角度。2.6 提供有线、无线测试方式，无线测试方式操作更加简便、灵活；可大大降低现场测试人员工作强度。2.7 电压采集器集成本地显示（128×64点阵OLED液晶屏）及相序检测功能，可显示三相全电压、电压基波、3次、5次、7次谐波有效值、系统频率值及三相电压相位差；便于现场测试人员快速检查电压采集器与PT二次电压输出端子连接情况及三相电压各项参数。2.8 电压采集器采用双重全数字隔离技术，更加安全可靠。2.9 交直流两用：内置锂电池供电或者220V交流充电器供电自适应。2.10 仪器主机和电压采集器内置大容量可充电锂电池，一次充电完成，可持续工作8小时。2.11 智能电量管理：剩余电量显示、低电量报警、长时间闲置提示、背光自动调节。2.12 内置实时时钟，可实时显示当前时间和日期；自动记录测试日期及时间。2.13 测试数据存储方式分为本机存储和优盘存储，本机存储可存储测试数据100条，并且本机存储可转存至优盘；优盘存储可保存测试

数据及波形图片，测试数据为TXT格式，波形图片为BMP格式，可直接在电脑上编辑打印。2.14
内置热敏打印机，可打印测试数据及已保存测试记录；打印内容可选择，从而可以节省打印纸的用量。

3 技术指标 3.1 参考电压测量 3.1.1 参考电压输入范围：25V ~ 250V有效值，50Hz/60Hz 3.1.2
参考电压测量准确度： \pm （读数 \times 5%+0.5V） 3.1.3 电压谐波测量准确度： \pm （读数 \times 10%） 3.1.4
参考电压通道输入电阻：1500k 3.2 电流测量 3.2.1 全电流测量范围：
0 ~ 10mA有效值，50Hz/60Hz 3.2.2 准确度： \pm （读数 \times 5%+5 μ A） 3.2.3
阻性电流基波测量准确度： \pm （读数 \times 5%+5 μ A） 3.2.4 电流谐波测量准确度：
 \pm （读数 \times 10%+10 μ A） 3.2.5 电流通道输入电阻：2 3.3 使用条件及外形 3.3.1 工作电源：
内置锂电池或外置充电器，充电器输入100-240VAC，50Hz/60Hz 3.3.2 充电时间：约4小时
3.3.3 电池工作时间：主机8小时，电压采集器8小时 3.3.4 主机尺寸：
320mm(长) \times 270mm(宽) \times 150mm(高) 3.3.5 主机重量：3.2kg（不含线缆） 3.3.6
电压采集器尺寸：115mm(长) \times 120mm(宽) \times 65mm(高) 3.3.7 电压采集器重量：0.6kg（不含线缆） 3.3.8
使用温度：-10 ~ 50 3.3.9 相对湿度： $<$ 90%，不结露 模式调谐器位于干扰室的右侧
，干扰室的左侧有一个CAN总线光纤发送器，放置于泡沫平台上，该平台的相对介电常数