

# 安科瑞ADF400L-2H多回路计量表可选双通讯三路通讯以太网

产品名称	安科瑞ADF400L-2H多回路计量表可选双通讯三路通讯以太网
公司名称	安科瑞电气股份有限公司
价格	700.00/只
规格参数	品牌:安科瑞 型号:ADF400L-2H 产地:江阴
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号
联系电话	15000353138 15000353138

## 产品详情

### 1 概述

ADF400L 系列多用户电能表，通过模块组合的方式可实现 12 路三相或 36 路单相的直接接入测量或12 路三相互感器接入测量、直接接入和互感器接入的混合测量方式，该系列电能表因准确度高、集中安装、集中管理、安装灵活性高，互不干扰等优势深受小区、学校、企业等的青睐，该系列仪表支持预付费功能。产品符合国标 GB/T 17215.322-2008。

### 2 产品规格

#### 2.1 产品命名

注：1、产品由主模块、直接接入模块及互感器接入模块组成；

2、产品出厂按照模块组合的方式出厂；

3、产品组合可实现 12 路三相测量（3 个单相可以折算成 1 个三相回路）；

4、选配功能若选则射频刷卡（-IC）控制类型中必须选择预付费型（Y）

#### 2.2 选型说明

一个主模块可带 36 个回路（12 路三相，36 路单相或者单三相混合不超过 36 个回路），一个直接接入模块一路三相或者三路单相，一个互感器接入模块两路三相。

例：客户需求，5 户三相互感器接入，2 户三相直接接入，5 户单相直接接入，带预付费。

选型说明：首先确定回路数是否大于 36，一个互感器接入模块两路三相所以 5 户三相互感器接入需要按照 6 路三相计算，共  $6*3=18$  个回路；2 户三相直接接入共  $2*3=6$  个回路；一个直接接入模块三路单相所以 5 户单相直接接入需要按照 6 路单相计算，共 6 个回路；综上，总回路数为  $18+6+6=30 \leq 36$ 。

产品型号：ADF400L-5H2S5DY

模块组成：由于一个互感器模块两路三相所以 5H 需要 3 个互感器测量模块，2S 需要两个直接接入测量模块，一个直接接入模块 3 路单相所以 5D 需要 2 个直接接入测量模块，综上，该型号产品共包括一个主模块，3 个互感器接入测量模块，4 个直接接入测量模块。

## 2.3 产品模块说明

## 3 主要功能计量型

## 4 技术参数

## 5 外形及安装尺寸（单位：mm）

电能表应装在室内通风干燥的地方，采用 35mm 标准导轨式安装。