

# LA39A-20XSD 带灯三位旋钮

产品名称	LA39A-20XSD 带灯三位旋钮
公司名称	上海密莱电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:上海密莱电气有限公司 型号:LA39A-20XSD 操作方式:开启式
公司地址	中国 上海 上海市 上海市黄浦区广西北路528号4楼402A室
联系电话	86-21-63616077

## 产品详情

品牌	上海密莱电气有限公司	型号	LA39A-20XSD
操作方式	开启式	触头结构	常开按钮
防护方式	保护式	工作电压	220 ( V )
工作电流	0 ( A )	额定发热电流	0 ( A )
接触电阻	0 ( )	绝缘电阻	0 ( M )
机械寿命	0 ( 次 )	头部保护等级	0
产品认证	CE		

### 产品简介

#### la39a-20xsd 带灯三位旋钮

la39a-11 , la39a-11t , la39a-11x2 , la39a-11x/f , la39a-20x3 , la39a-20xs/ffu , la39a-11cx2 , la39a-11cx/f , la39a-20cx3 , la39a-20cxs/ffu , la39a-11y/2 , la39a-20y/3 , la39a-11zs , la39a-11mt , la39a-11f , la39a-11xf , la39a-11xf/f , la39a-20xsf , la39a-20xsf/ffu , la39a-11cx/f , la39a-11cx/f/f , la39a-20cxs/f , la39a-20cxs/f/ffu , la39a-11zy , la39a-11zy , la39a-11m , la39a-11td , la39a-11d , la39a-11df , la39a-11xd , la39a-20xsd , la39a-11d , la39a-11md , la39a-11mtd , la39a-11z , la39a-11/r , la39a-11d/r ,

### 产品特点

la39-(a)系列按钮由操作头部、中座、触头模块三个部件组成，并采用国际通行的无紧固件自锁联接，安全可靠、拆卸方便。金属操动头坚固安全，外形美观大方、

专为工业应用设计，具有灵活而坚固的结构，具有很高性价比。触点数最多为了六付，客户可根据需要选择触点组合方式。品种规格齐全，有复位按钮、自锁按钮、带灯按钮、蘑菇钮、旋钮、钥匙钮、急停钮等。

22mm、 25mm、 30mm多个安装尺寸； 采用分离式操作器设计，提高安装效率； 采用弹片式动作机构，具有触点自洁功能，接触可靠； 零部件采用进口材料，坚固耐用，耐磨损； 可从2个方向进行配线； 三种安装方式：防松动的斜式螺钉安装、节约安装空间的直式螺钉安装、简易的螺帽安装； 带灯按钮发光体采用纯色超高亮led，光亮度大于100cd/m2； 根据客户操作指示的要求，可配置； 按钮机械寿命大于300万次，带灯按钮的连续发光寿命大于10万小时； 防护等级高达ip65，防水防尘。加装防护罩后，防护等级更可达ip67； 获得ce、ul、3c认证。

型号及其含义

字母	含义	字母	含义	字母	含义
	一般按钮	z	紧急停止按钮	xs	短柄三位置旋钮
d	带灯按钮	zy	钥匙复位紧急停	cx	长柄二位置旋钮

			止钮		
t	自锁钮	y	二位置钥匙钮	CXS	长柄三位置旋钮
m	蘑菇钮	ys	三位置钥匙钮		
mt	蘑菇自锁钮	x	短柄二位置旋钮		

红	绿	黄	蓝	白	黑
r	g	y	b	w	k

动作功能			钥匙拔出位置		
f	fu	ffu	a	ao	au
左边自复位	右边自复位	左右自复位	左边拔出	中间拔出	右边拔出

2	2	2	2	2	2	2	2	3	3
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2
ac-dc								50-60h zac	
6	1	2	3	4	1	1	2	2	3
v	2	4	6	8	1	2	2	2	8

v	v	v	v	0	7	0	0	0
				v	v	v	v	v

主要技术参数

额定容量	ac-15 22 0v/6a38 0v/4a 660v/2a	dc-13 2 4v/6a48 v/3a 110v/1a 220v/0.5 a 44ov/0 .25a
接触电阻	硬银触点 50m	
最大绝缘电阻	ac 2500v 50hz 1min	
机械寿命	一般钮 3 × 10 <sup>5</sup> 次 旋钮 3 × 10 <sup>4</sup> 次 钥匙钮 5 × 10 <sup>4</sup> 次 紧急钮 5 × 10 <sup>4</sup> 次	
电寿命	60 × 10 <sup>4</sup> 次	
约定发热电流	1th 10a	
额定绝缘电压	ui ac660v	
环境温度	-25 ~ +55	
前部防护等级	ip65定货时注明	

部件材料

头部 外圈	中座	头部	触点	开关 壳体	触片
al b lac k	zn or pbt pa	pc	ag ni	pc	cu

安装方式示意图



**注:**

la39-(a3):采用螺帽紧固方式，朴实简洁，降低安装难度，减轻了用户工作强度。受环境温度影响会降低安装可靠性，建议使用旋钮、钥匙钮等带旋转工作状态时不宜采用z3中座安装模式。如a3选择使用旋钮需加挡圈，开孔形状如右图

将操作头部由面板前方插入安装孔，于面板后旋入中座，然后均匀拧紧定螺钉（切不可用力过猛，最大扭力25n-cm),如面板为塑料等其他非金属材料，可在棉板后垫上一簇安装板（见附件f5）后再安装，如安装孔的直径为25mm或30mm时，可在面板后面垫上 25 的安装板（见附件f6）后再安装。采用z1中座安装时,开关元件可连同中座一起安装。采用z2中座安装时，应先卸下开关元件，再安装中座采用z3中座安装时，应卸下开关元件。把中座插入头部，然后顺时针转动一下中座再把中座上的螺母拧紧即可。注意：如安装后发现按钮有卡滞现象，应调节中座的两颗紧定螺钉，保持松紧一致，

即可消除。

开关元件直接扣上即可，头部的符号片可直接在头部进行安装（一般在出厂时已安装好）。如安装带灯按钮时，即先扣上灯座，然后再扣上开关元件。

拆除开关元件或灯座：用螺丝刀抬器锁和安装系统的搭扣，即可随意简便地拆卸已紧扣安装的组件。

注意：安装完毕以后，应检查开关元件的搭扣是否完全扣入。

提示：旋钮安装时应将短柄的白点，长柄的尖头方向朝上。

### 开孔尺寸

一般钮、带灯钮、钥匙钮和旋钮

蘑菇按钮及长柄旋钮

注：选用z3中座安装时最小尺寸为35 × 50

### 触点印字标签

采用二位数字表示，第一位1、2表示第一开关元件触点位置，3、4表示第二开关元件触点位置，第二位1、2表示常闭，3、4表示常开。

旋钮、钥匙钮开关元件功能图解