

# 骆俊铅酸蓄电池6GFM-120AH 12V120AH/20HR批发零售

产品名称	骆俊铅酸蓄电池6GFM-120AH 12V120AH/20HR批发零售
公司名称	北京恒泰正宇科技有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:骆俊 型号:6GFM-120AH 规格:12V120AH
公司地址	北京市通州区中关村科技园区聚和七街2号-153
联系电话	4009966725 15001086498

## 产品详情

### 骆俊铅酸蓄电池6GFM-120AH 12V120AH/20HR批发零售

是的用于循环使用的电池——适于每天使用。

**免维护:**蓄电池采用独特的气体再化合技术 ( GAS RECOMBINATION )。不必定期补液维护,减少用户使用的后顾之忧。安全可靠;采用自动开启、关闭的安全阀,防止外部气体被吸入蓄电池内部而破坏蓄电池性能,同时可防止因充电等产生的气体而造成内压异常使蓄电池遭到破坏。全密闭电池在正常浮充下不会有电解液及酸雾排出,对人体无害。蓄电池使用寿命长;在20℃环境下,小型密封电池浮充寿命可达3年,固定型密封电池浮充寿命可达6年,NP系列电池浮充寿命可达8年,NPG系列电池浮充寿命可达10年。蓄电池自放电率低:采用优质的铅钙多元合金,降低了蓄电池的自放电率,在20℃的环境温度下,蓄电池在6个月内不必补充电能即可使用。蓄电池适应环境能力强:可在-20℃ ~ +50℃ 的环境温度下使用,适用于沙漠、高原性气候。可用于防爆区的特殊电源。蓄电池方向性强:特别隔膜 ( AGM ) 牢固吸附电解液使之不流动。电池无论立放或卧放均不会泄露,保证了正常使用。

**免维护:**密封反应,电池在整个使用过程中无需或补酸维护。

**蓄电池安装:** 1.首先必须检查电池型号,数量,连接线与所用型号是否相符,若有偏差请尽早与我公司联系。2.转矩扳手、扳子等的金属工具,请用塑料胶带进行绝缘处理后使用,以防止由于短路发生、蓄电池的破损和起火爆炸等情况。3.连接时,请注意极性正确,将螺栓拧紧,保证接触良好,但不要用力过猛,以免损伤端子,造成漏液。4.不能将不同厂家,不同容量,不同性能的电池安装在一起使用。新旧电池不能混用;不同批次电池混用应限制在一个月内;在使用之前必须检查电池的开路电压,若12V电池电压低于12.40V,6V电池电压低于6.20V或2V电池电压低于2.0V时,应先对电池进行充电,充电电压参照均衡充电方法。5.安装末端连接件和导通电池前,应检查电池系统的总电压及正负电极的连接以保证安装正确。6.保护电池避免受到强烈震动或撞击。7.在设备上安装时,应使电池远离发热源(如变压器

)，电池应正立放置在尽可能低的地方，建议留有通风孔保持足够的通风。

8. 电池可能会产生可燃气体，电池安装时须远离可产生火花的设备（如开关、保险）。9. 在将电池接入充电器或负载时，必须关闭回路开关，将电池的正极与充电器或负载的正极连接，电池的负极与充电器或负载的负极连接。

系统总供电容量未发生变化,依旧为 $2 \times 20\text{kVA}$ ，双机双总线供电方案具有两条系统总线，很好地解决了双机冗余单总线供电方案的“单点瓶颈”问题，但分开单独供电之后，两台UPS各以 $20\text{kVA}$ 的容量向连接到各自输出端的负载供电，设备在失去并机大容量负载能力的同时，也使得连接在UPS一端的单电源负载设备显得更加脆弱，一旦其中一台UPS故障，另一台UPS将不能提供并联供电输出能力，所以故障UPS将不得不通过市电旁路来为连接其后端的设备供电，由于旁路引自于非主电源输入的市电，其输入的不稳定性将直接影响到后端负载的供电可靠性。

普通后备式、在线互动式或后备/铁磁式UPS不会有纹波电流，其它设计的UPS会产生大小不等的纹波电流，这取决于具体的设计方法。只要检查一下UPS的结构图就能知道该UPS能否产生纹波电流。