# 斯莱德SL-039C手腕带在线监测仪/防静电手腕带实时状态在线监控报警器检测仪

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 斯莱德SL-039C手腕带在线监测仪/防静电手腕带实时状态在线监控报警器检测仪 |
| 公司名称 | 苏州市艾斯顿净化设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:斯莱德<br>型号:SL-039C<br>规格:一拖一 |
| 公司地址 | 苏州市吴中区邵昂路66号 |
| 联系电话 | 0512-67500253 15995811893 |

# 产品详情

DR.SCHNEIDER PC SL-039手腕带在线监测仪说明书 一、简介： SL-039手腕带在线监测仪运用“ 电阻回路 ”技术，是用于监测防静电手腕带实时状态的连续监测控制器， 主要监视手腕带是否佩戴好，太松或者断线，仪器将会报警提示，从而保护了人体的静电经过手腕带泄放到大地的稳定性。手腕带在线检测仪，可监测2个操作员所配带的防静电手腕带实时的工作状态。 二、使用说明： 将手腕戴好，另一端插入监视仪的WRIST STRAP的插孔上，再将监视仪上的铜接柱的引线接入静电接地线上，然后插好仪器的电源将其开关打开。(每个开关可控制一个工位，当其中一位工作人员需要离开将相对的开关关闭即可。)根据客户自身的要求，可调整手腕带插孔旁边的内调电阻从而改变手腕带的监控电阻 (内调电阻出厂已设置好)，用户根据人体的皮肤干燥和湿润程度可用小一字螺丝刀微调，如需准确调校，请购买本司SL-1108精密电阻箱进行调试。 三、仪器校准： 将电阻箱一端接入接地端口，另一端插入手腕带监测插口，将电阻箱设置9兆欧，调整监测仪的微调旋钮到指示灯为绿灯，再将电阻箱设置为11兆欧，调整监测仪的微调旋钮到红灯闪烁。这样，高报警就调试完毕。低报警无需调试，手腕带未佩戴好，接地线断线都会红灯闪烁并声频报警。