

海洋王FW6116 充电式移动照明系统

产品名称	海洋王FW6116 充电式移动照明系统
公司名称	乐清市光莱照明电器有限公司
价格	1900.00/套
规格参数	品牌:海洋王 型号:FW6116 功率:35W
公司地址	乐清市乐成街道学士巷16号
联系电话	15167771833 15168771197

产品详情

海洋王FW6116 充电式移动照明系统技术参数：

序号	参数名称	单位	数值	
1	额定电池电压	V	21.6	
2	额定容量	Ah	13.2	
3	LED光源	工作电压	18-26	
		额定功率	W	35
		光通量	lm	4800
		5米处中心照度值	Lx	1100
		平均使用寿命	h	100000
4	聚泛光连续放电时间	h	8	
5	聚光连续放电时间		16	
	泛光连续放电时间		12	
6	充电时间	电池耗尽时	h	8
7	电池使用寿命	循环	500	
8	警示灯颜色	/	红/黄	
9	外形尺寸 (长宽高)	收缩状态	mm	500*270*170
		升起状态		500*270*1500
10	重量	kg	8	
11	防护等级	灯头	/	IP65
		箱体		IP54

海洋王FW6116 充电式移动照明系统使用方法：

- 1 使用灯具时将灯具放置平稳，然后上提升降杆至竖直状态，握紧升降杆定位环并顺时针旋转180度，再根据照明需求调节升降杆高度即可。
- 2 根据现场需要灯具使用可通过LCD控制屏上的电源按钮开启照明模式，用户可以自由选择聚光和泛光照明模式，同时用户可根据现场照明的要求，通过LCD控制屏上下按钮实现无极调光，用户可以根据不同的场所在LCD屏控制板上警示灯按键来开启警示灯模式。
- 3 充电口设有DC接口给灯具充电，USB接口用于手机等数码产品充电。
- 4 若长时间不使用，每隔三个月应补充电8小时。
- 5 充电时请使用本公司配置的专用充电器。插上电源，充电器上的充电指示灯显示红色，表示正在充电，当红色指示灯变绿色时，表示电池已充满电。电源断电或充电电路出现短路、过流、过热时，充电器上的充电指示灯均不亮。
- 6 本灯具采用国际进的LED光源，非人员请不要随意拆卸灯具结构件或更换光源。
- 7 警示灯功能：本灯具带有警示功能，在任何状态下按警示灯开关开启警示灯，依次按警示灯的开关可实现常亮，频闪，爆闪功能。

警告：1 充电及拆卸灯具必须在安全场所进行!

2 每次使用后应及时充电。

海洋王FW6116 充电式移动照明系统注意事项：

操作升降杆时，每提升一节升降杆后均应该压紧该节的扳手，以免灯头下滑造身伤害。

每次充电或使用USB接口后，请将充电口橡胶塞塞好。拨开保护塞时，切勿用力过大，防止将保护塞根部扯断或整体拔出。

经常检查并保证电池盒盖、电缆线接口等处结构件结合紧密，以增强防水、抗冲击能力。

不要随意拆卸灯头、电源箱盖及密封件，以免降低防护等级。

三个月内不使用请给灯具充一次电，以维护电池的使用寿命。

在腐蚀性环境中使用后应擦拭表面，保持外壳及透明件的表面清洁，以确保良好的

透光度。