

松下VF0系列变频器 通用

产品名称	松下VF0系列变频器 通用
公司名称	苏州天成信德自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 应用范围:通用 品牌:PANASONIC/松下
公司地址	苏州市广济路146号
联系电话	86 0512 67126589 13913256127

产品详情

是否提供加工定制	是	应用范围	通用
品牌	PANASONIC/松下	产品系列	VLT
型号	BFV00224	额定电压	三相AC400 (V)
适配电机功率	2.2 (kW)	滤波器	内置滤波器
直流电源性质	电流型	控制方式	电流矢量
供电电压	高压	电源相数	三相
输出电压调节方式	高载频PWM控制	外型	塑壳
营销方式	代理	额定电流	100 (A)
电机容量	100 (KVA)		
标准规格			

输出电压单相200v级	bfv00022d	bfv00042d/g	bfv00072d/g
-------------	-----------	-------------	-------------

电机输出(kw)	0.2	0.4	0.75
----------	-----	-----	------

额定输出电流(a)	1.42)	2.42)	3.62)
-----------	-------	-------	-------

额定输出容量(kva) 4)	0.6	1.0	1.4
----------------	-----	-----	-----

电源容量(kva)5)	0.7	1.2	1.7
毛重量(kg)	0.7	0.7	1.2
输入电压三相400v级	bfv00074	bfv00154	bfv00224
电机输出(kw)	0.75	1.5	2.2
额定输出电流(a)	2.1	3.8	5.4
额定输出容量(kva) 4)	1.7	3.0	4.3
电源容量(kva)5)	2.6	3.6	6.4
毛重量(kg)	1.4	1.4	1.4

- 1) 在200v系列的订货号上，末尾是d，表示无再生制动；末尾是g，表示有再生制动（0.75，1.5kw：回路内置制动电阻0.4kw；回路内置但制动电阻是作为附件随带，外部设备）对400v系列：全型号内置制动回路（制动电阻是外部设置的专用附件）
- 2) 200v系列的额定输出电流，表示载波频率为10khz以下的情况。在12.5khz及15khz下使用时，请将额定输出电流减至95%（12.5khz）和90%（15khz）。
- 3) 在400v系列3.7kw产品的额定输出电流值是在载波频率为7.5khz以下情况表示的。在10khz时，应将额定输出电流值降低到额定的90%而进行使用。
- 4) 对于额定输出容量：200v系列的额定输出电压是表示在230v情况下的电压值。400v系列的额定输出电压是表示在460v情况下的电压值。
- 5) 电源容量随电源的阻抗的变化而变化。请准备表中记载值以上的电源。

单位mm单相200v级

外形尺寸图（单相200v级）

0.2/0.4kw 变频器容量ww1hh1d

78 m

0.75/1.5kw

100

注)1.5kw装有冷却风扇。

三相400v级

外形尺寸图（三相400v级）

0.75kw 变频器容量ww1w2hh1d

130

1.5/2.2kw

130

3.7kw

160

资料来源松下公司