

## 特价供应JD1A-40、JD2A-40电磁电机调速器

产品名称	特价供应JD1A-40、JD2A-40电磁电机调速器
公司名称	济南沃克电子有限公司
价格	130.00/个
规格参数	品牌:沃克 型号:JD1A-40和JD2A-40 类型:电子调速器
公司地址	济南市高新区新宇路750号3号楼501室
联系电话	0531-88039933 13869168333 13869168333

## 产品详情

品牌	沃克	型号	JD1A-40和JD2A-40
类型	电子调速器	输入电压	交流220V
输出电压	直流90V (V)	额定功率功率	0.55KW--90KW (KW)
输入转速	1440 (rpm)	输出转速范围	0--1400
适用范围	是一种与JZT系列及YCT系列电磁调速电动机(滑差电动机)相配套的控制设备。		

### 一、产品介绍

jd1系列电磁调速电动机装置是机械电子工业部全国联合设计产品，是国家第十批联合推广的节能产品，用于电磁调速电动机的速度控制，实现恒转矩无级调速，当负载为风机泵类时，有明显的节电效果。

### 二、技术指标

型号	jd1a-11jd 2a-11	jd1a-40jd 2a-40	jd1a-90jd 2a-90
电源电压	~ 220v ± 10% 频率 50 ~ 60hz	~ 220v ± 10% 频率 50 ~ 60hz	~ 220v ± 10% 频率 50 ~ 60hz
最大输出	直流90v 3.15a	直流90v 5a	直流90v 8a
控制电机 功率	0.55 ~ 11 kw	15 ~ 45kw	45 ~ 90kw

测速发电 机	三相中频24 ~ 45v
*大于6a时，持续时间不大于是1小时，大于8a时，持续时间不大于30分钟，10-12a时，持续时间不大于20分钟。	

1.电源电压： $\sim 220v \pm 10\%$  频率50 ~ 60hz2.最大输出定额：直流90v20a3.可控电机功率：45 ~ 90kw4.测速发电机：三相中频电压转速比 2v/100r/min5.转速变化率： 2.5%6.稳速精度： 1%7.调速范围：1420 ~ 100转/分注：在大于8a小于12a时，其工作时间不大于30分钟三、使用条件1.海拔不超过 1 0 0 0 米2.周围环境： - 5 ~ 40 3.相对温度不超过90%(20 以下时)4.振动频率范围为10hz ~ 150hz时期人最大振动加速度不超过0.5g5.电网电压幅值波动 10%额定值时,保证额定使用6.周围介质没有导电尘埃和能腐蚀金属和破坏绝缘的气体