

BR-6多功能无线信号探测器

产品名称	BR-6多功能无线信号探测器
公司名称	北京鹤雀科技有限公司
价格	50000.00/台
规格参数	猎探:11 ACU-OP:12 北京:11
公司地址	北京市昌平区百善镇孟祖村西(北京广灵精华科技有限公司)院内6号C区116号
联系电话	15915357189

产品详情

1. 8位LCD大屏显示。
2. 多功能导航键操作，功能模式可选
3. 可量测任何数字及模拟信号
4. 20段超感同步RF信号LCD场强指示，同时声光震动静音报警可选；
5. 静噪调节
6. 低耗电2小时锂电池；
7. 高中低电池电量LCD显示；
8. 充电状态指示LED
9. 附全频段天线及充电适配器。

计频模式规格：

分辨率：10 KHz（数字信号）1 KHz（模拟信号）

阻抗：50 Ohms（MCX接头）

频率范围：10 MHz – 3 GHz

灵敏度：-35 dBm 大输入：15 dBm

手机信号测试模式规格：

阻抗：50 Ohms (MCX接头)

频率范围：U.S. BANDS

LTE 700 CDMA 800 GSM1900 CDMA2000

LTE2300 WIFI 2400

EURASIAN BANDS

LTE 800 GSM900 GSM1800 WCDMA2000

LTE2600 WIFI 2400

灵敏度：-60 dBm 大输入：15 dBm

宽频无线信号探测模式规格：

探测频率：0-10GHz

探测灵敏度：-65dBm

声音报警及静音功能

操作：

1. SQL Knob 静噪旋钮：计频模式下调整接收信号强度。

2. 多功能导航按键：长按2秒改变工作模式，频率计模式多功能按键上下方向可以改变测试

频率范围：频宽500MHz档可测得10 MHz到0.5 GHz范围；而频宽3000 MHz档则可测得

500 MHz到3 GHz；按键左右方向波动可以改变振动、声光及静音示警显示；单击多功能

键保持计数。手机信号测试模式多功能按键上下方向可以改变灵敏度高、中、低，按键

左右方向波动可以改变振动、声光及静音示警显示。宽频无线信号测试模式多功能按键

上下方向可以改变灵敏度，20级别可选，按键左右方向波动可以改变振动、声光及静音

示警显示。

