

# 15A太阳能路灯LED控制器太阳能智能控制器

产品名称	15A太阳能路灯LED控制器太阳能智能控制器
公司名称	湖北蓝光科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:进口元件 品牌:维尔仕 型号:WS-C2415
公司地址	武汉市徐东路92号中力企业大厦13楼
联系电话	86-02786836688 13986203067

## 产品详情

材质 进口元件 品牌 维尔仕  
型号 WS-C2415

ws-c241515a维尔仕太阳能路灯led控制器			
品牌：	维尔仕	尺寸：	134*100*31mm
品名：	太阳能充放电控制器	重量：	280g
型号：	ws-c2415	规格：	50台/箱

中国太阳能充放电控制器特大型研发生产企业、维尔仕太阳能控制器、光伏设备全球供应商。维尔仕通过了CE、RoHS认证。武汉维尔仕可根据用户需求设计制造。诚征各区域代理商。

ws-c2415维尔仕太阳能控制器（维尔仕太阳能充放电控制器、维尔仕光伏控制器），应用于太阳能光伏系统太阳能电池板、蓄电池、负载的工作。本控制器不同于其它的太阳能控制器，增加了全面的保护功能，使整个太阳能系统运行更稳定、安全的运作。

ws-c2415维尔仕太阳能控制器适用于所有类型的光电面板及各类型电池，mcu（微处理控制器）具有pwm（脉宽调制）0~100%可变占空比程序。根据电池类型及充电的实际情况，能从pv面板提供快速、最佳的充电电压及电流。

产品功能：  
• 适用多种类型的蓄电池  
• 自动识别输入电压功能  
• 微处理控制器脉宽调制（pwm）充电  
• 温度感应器补偿电池充电  
• 过载保护（带自恢复）  
• 过充保护  
• 短路保护（带自恢复）  
• 雷电保护  
• 反向极性反接保护（带自恢复）  
• 欠压保护

技术参数：

规格	ws-c2415 6a	ws-c2415 10a	ws-c2415 15a
额定电压	12v/24v电压自动识别		
最大负载电流	6a	10a	15a
输入电压范围	12v ~ 17v / 24v ~ 34v		
长度 1m的情况下	< 0.25v		
充电回路压降 长度 1m的情况下	< 0.05v		
放电回路压降			
超压保护	17v / 34v		
充满断开	13.7v / 27.4v		
欠压断开	10.5~11v / 21v~22v		
温度补偿	-3mv/ /cell		
空载损耗	10ma		
最大电线规格	2.5mm <sup>2</sup>		
环境温度	--25 —— +55		

#### 接线方法

本公司生产的太阳能充电控制器总共有六个接线孔，从左到右分别接，（1）太阳能板正极，（2）太阳能板负极，（3）蓄电池正极，（4）蓄电池负极，（5）负载正极，（6）负载负极。在接线之前，请确认太阳能板输出电压、蓄电池电压三者一致，否则系统不能正常运行

#### 接线步骤

首先控制器接上蓄电池:

将蓄电池的正极和负极相应的接入控制器的第三个和第四个接线孔（从左数），接入后控制器的“battery”显示表蓄电池连接正确。否则请检查蓄电池是否接入正确。在进行下一步接线步骤之前应确保蓄电池连接正常。

然后控制器接上太阳能板或接上负载

将太阳能板的正极和负极相应接入控制器的第一个和第二个接线孔（从左数），禁止反接，接入时不必担心电压。负载电器的正极和负极相应接入控制器的第五和第六个接线孔（从左数），禁止反接、禁止短路。否则会损坏

线接好后，系统就可以通电使用了。

详情点击：<http://www.bl027.com><http://www.bl39.com>

咨询qq：827141245

手机：13986203067 邮箱：lg@e-bluelight.com