

Exde BT4防爆检修箱

产品名称	Exde BT4防爆检修箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	550.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:BXX52 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

Exde BT4防爆检修箱在下列条件下可靠工作:a) 海拔不超过2000m;b) 周围环境温度为:-20 ~ +40 ;c) 周围空气相对湿度不大于95%(+25);d) 在含有爆炸性气体环境中: B类:Exde BT4, C类:Exde CT4;e) 在无显著摇动和冲击振动的地方;f) 在无腐蚀金属、破坏绝缘的气体或导电尘埃的环境中;g) 在无滴水或液体侵入的地方;h) 污染等级:3级;产品特点 本产品外壳采用ZL102铸铝压制成型,为复合型组合式插座箱,总开关箱为隔爆型, B类为平面结构, C类为止口结构,接线箱和插座箱为增安型。总开关箱内可安装3VE、M611或DZ47(C45N)系列小型断路器及信号灯,接线箱和插座箱内装有进出线接线端子,壳内外均设有接地装置。Exde BT4防爆检修箱使用与维护 1 防爆插座箱在使用时,内外接地螺钉可靠接地,不论电缆进线还是钢管布线,外接电缆通过密封圈进入接线箱内,并用压紧螺母将密封圈压紧。用户在接线和维护时应按铭牌所示:“严禁带电开盖”。接线或维护完毕,隔爆面应涂204-1防锈油,增安型接线箱上的密封垫应正确放置(如发现老化现象,应及时与厂家联系进行更换),后将所有紧固螺钉旋紧。 2 在任何情况下插销禁止带负荷插拔。插销插入时,先打开防护盖,将插头外壳上红色凹槽对准“分”的位置插入,插头插入后,用手扭转插头外壳向“合”字方向转动,当转不动时,插头外壳上的红色凹槽正好指到“合”的位置上,这时插销总开关接通,插入工作结束