食品包装机械专用配套静电消除设备(可定做)

产品名称	食品包装机械专用配套静电消除设备(可定做)
公司名称	汕头市旭日电器设备有限公司
价格	260.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 产品名称:配套静电消除设备 品牌:旭日电器
公司地址	中国广东 汕头市 汕头市玉井村玉中一巷21号
联系电话	86 0754 82541423/88423427 13502974495

产品详情

是否提供加工定制 是 产品名称 配套静电消除设备 品牌 旭日电器 型号 静电消除棒+静电消除器

电压 220 (V) 测量精度 100%

频率 50-60 (Hz) 适用范围 食品包装机械适用配套静

电消除设备

适用范围:

本公司生产的静电消除器适用于印刷、纸、橡胶制品、电子、化工、卷烟、塑料薄膜、塑料制品、食品包装机械等行业。

产品介绍:

静电消除器分为二部分:主机和放电离子器。主机也就是高压发生器,主机的主要目的是发生高压输送 给放电离子器;放电离子器一杆式消除棒,消除棒的长度由用户定制。消除棒是将高压感应到离子发生 针上,形成强大的电场,电离空气,产生大量的负离子中和被保护工件及物体表面的静电。

(1) 高压发生器的安装:

理想的位置是放电离子器的附近的位置。而且操作者能清楚的看见高压发生器的工作情况,安装时特别要注意;高压发生器与放电离子器的接地线保证两者相通接地,高压发生器和放电离子器电源可同步启闭也可异地启闭。

(2) 放电离子器的安装:

放电离子器到带电物体之间安装距离,理想的距离1-10厘米,如果需要较大的工艺操作空间电效果的情

况下,安装距离可适当增加。安装时将支架固定在机器的适当位置。支架能够调整放电离子器与带电物体之间的距离。安装时要保证放电器的牢固的接地。

(3) 高压线的布线:

由于高压发生器的输出电压很高,所以布线也很重要,高压线要远离金属物和地。

(4) 通电试验:

通电前先检查一下安装,用万能表检查主机接地与放电离子器和地三者是否相通,支架是否紧固,高压螺丝是否旋紧,(电源线插头一定要插到位),消除棒是否平行保证放电针与负极之间没有杂物,这是时方可通电。通电后用木把或塑料把的螺丝刀(绝缘良好,注意安全)一头靠金属杆慢慢移向针尖,当螺丝刀与针尖5mm-10mm时有放电火花,这说明正常。

维护与维修:

产品使用一段时间后放电针表面沉积灰尘,影响消除静电的效果,断电后用毛刷或清洁剂清理,晾干后再使用。如果主机上面的指示灯没亮,首先检查电源再检查保险丝。如果保险管被溶断,请不要马上换上,待检查高压发生器是否短路后,再换保险管。