

跑步机测试机,马达测试机,彩电生产线,节能灯测试仪

产品名称	跑步机测试机,马达测试机,彩电生产线,节能灯测试仪
公司名称	厦门市集美区赛贤电子商行
价格	.00/个
规格参数	品牌:见详细说明 型号:见详细说明 铁芯形状:见详细说明
公司地址	厦门市集美区杏滨街道杏西路21号之一
联系电话	86 592 6603065 13860450316

产品详情

品牌	见详细说明	型号	见详细说明
铁芯形状	见详细说明	输入电压	见详细说明 (V)
输出电压	见详细说明 (V)	频率	见详细说明 (HZ)
相数	见详细说明	工作温度	见详细说明 ()
产品认证	见详细说明		

由于各国电网指标不统一，生产出口或使用进口仪器都需要电源模拟不同国家的电网状况，提供合格的电源，并保证稳定性。此设备是专为进出口电器产品（如：出口电跑机，马达，变压器，显示器，电磁炉，电视，冰箱，空调等）的变压、变频测试及供电而设计制造的，能提供世界各国标准电网电压及频率，输出电压（0-300v）、频率（40.0-499.9）可设置，波形稳定纯净，消除电网干扰，适用于出口电器产品变压、变频测试；实验室、计量室等作各种精密测试，此外，电源带有高精度电压、电流、功率、频率表，表源一体化，性能价格比高，采用富士、三菱原装高功率igbt模块组设计，降低电路复杂度，提高产品稳定性，及各种优越测试性能，更能确保测试值之准确性。

该设备输入单一交流电压和频率，内部经过交流对直流；直流对交流的变流整流转换后，自行产生非常稳定纯净的正弦波电源。

单相系列：

机型	yt11	yt11	yt11	yt11	yt11	yt11	yt31	yt31	
	00/0.5	001	003	006	010	015	020	030	
容量	500va	1kva	3 kva	6 kva	10 kva	15 kva	20 kva	30 kva	45
输出限电流	l:5.0a	l:10a	l:30a	l:60a	l:100a	l:150a	l:200a	l:300a	l:
	h:2.5a	h:5.0a	h:15a	h:30a	h:50a	h:75a	h:100a	h:150a	h:

尺寸	370?440?160	350?530?650	450?700?750	450?750?900?
输入电压	220v??10%		380v?10%	
输出电压	0-150/0-300v			
输出频率	40.0-499.9hz			
负载稳压率	?1%			
频率稳定度	?0.1%			
波形失真度	?1%			
保护功能	过压保护、过流保护、过载保护、过热保护			
电表指示	四位数字式电压、电流、功率、频率表			
保护装置	过电流、过电压、过温度、过载保护及警告装置			

三相系列：

机型	yt 33	yt 33	yt 33	yt 33	yt 33	yt 33	yt 33	yt
	003	006	010	015	020	030	045	06
容量	3kva	6kva	10kva	15kva	20kva	30kva	45kva	60k
单相电流	l:10a	l:20a	l:30a	l:50a	l:60a	l:100a	l:150a	l:20
	h:5.0a	h:10a	h:15a	h:25a	h:30a	h:50a	h:75a	h:1
电源尺寸	700?480?1370				800?550?1650		1000?800	
输入电压	380v?10%							
输	110v系统0—150v低档							
出	220v系统0—300v高档							
输出频率	40.0-499.9hz							
频率稳定度	?0.1%							
负载稳压度	?1%							
波形失真度	?2%							
保护功能	过压保护、过流保护、过载保护、过热保护							
电表指示	四位数字式电压、电流、功率、频率表							

四、产品特色

- 1.体积小、重量轻、效率高、静音装置、可靠50hz、60hz或400hz输入频率。
2. 0-150v/0-300v输出高低档位切换。
3. 40.0-499.9hz输出频率可程式设定。
4. 准电压、频率，可模拟测试各种电子电器产品。
5. 正弦波输出纯净、稳定度高。
6. 无辐射干扰，含谐波成分小，并经特殊处理，不产生干扰。
7. 超载能力强，瞬间电流可承受1.2倍的额定电流。

8. 其过电流、过高温、短路、瞬间断电保护及警告装置。

9. 开机时自我检测。

10. 适合各项负载使用,诸如电阻性、电容性、电感性、及其他非线性负载使用。频率设定准确度高、稳定性佳,频率不偏移。

11. 频率 (hz)、电压 (v)、电流 (a)、功率 (w) , 四视窗同时测量、显示、无须切换。