

30KVA稳压器维修保养

产品名称	30KVA稳压器维修保养
公司名称	东莞市宏冠机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:卓尔凡电源 输入电压:323-440v 输出电压:380v
公司地址	广东省东莞市东城街道砖窑三横路38号(注册地址)
联系电话	0769-86866156 13929410002

产品详情

东莞石碣稳压器维修，东莞稳压器维修厂家

本产品具有容量大、效率高、稳压范围宽、负载广泛等优点；

具有稳压运行/市电直通、自动稳压/手控调压、转换功能；

具有手控开停/自动开机、延时关机/延时输出功能；

使用高性能滚轮电刷，延长使用寿命；

具有过压欠压、过载和短路保护，缺相与相系报警可选项功能；

能适应感性、容性、阻性各种负载，可长期连续工作；

能承受瞬时超载（额定电流2-3倍）

三相大功率智能型稳压器技术参数！

输入电压范围：单相电压165V-275V 三相电压：304V-456V

相 数：单相+N+G 三相+N+G

输出电压范围：220V ±（1-5%）可设 380V ±（1-5%）可设

输出精度：（1%-5%）可调 出厂预设置在 ±2%

效 率： 98%（不包括变压器部分）

波形失真度：输出波形无畸变，无谐波增量（与输入波形相同）

响应速度： 0.05S

稳定时间：输入电压相对额定值阶跃变化10%时，其稳定时间 1

滤波（选项）：当用户电源谐波严重时，可在机柜里加装滤波器。

频 率：50HZ/60HZ

负载稳压率： 1-3%

电源指示：LED数显指示

异常指示：LED数显指示

电压指示：LED数显指示

保护功能：具有过压,欠压，过流，延时，过载，缺相，短路，相序保护及机械故障保护。

抗电强度：工频正弦电压2000V历时1分钟无击穿及闪络现象。

报警，消音：SAVANT三相稳压电源设有报警，消音的选择开关。

过载能力：200%可维持10ms，500%可维持50ms

绝缘强度：整机对地绝缘电阻 2m

过，欠压保护：当输入电压超出稳压范围 $\pm 10\%$ 时，稳压器将切断输出电源，发出声光报警。

故障保护：当稳压器损坏而不能正常工作时，三相大功率稳压器将自动切断输出电源。

缺相保护：当三相输入出现缺相时，三相大功率稳压器将自动切断输出电源

逆相保护：切断输出电源

短路保护：当输出端出现短路时，空气开关，自动切断输入电源。

过流保护：当负载设备过流时，切断输出电源。

旁 路： 三相大功率稳压器故障或维护时，具备电源手动或自动直通装置。

雷电浪涌保护时：三相大功率稳压器带有20KA浪涌保护器。

温 升：主机温升 < 60 （满载）

冷却系统：风冷

连接方式：接线排

噪 声： 45db

工作方式：可长期连续工作。

工作环境温度：-15 —+45 ；

相对湿度：20%-85%

海拔高度：< 1000M

避雷装置：三相大功率稳压器当电网瞬时变化及感应雷击时，能起到良好的浪涌电流保护效果。

使用环境：无严重影响稳压器绝缘的气体，蒸气，化学沉积，灰尘，污垢及其它和腐蚀性介质。