

TKOKO公共广播

产品名称	TKOKO公共广播
公司名称	扬州市超群五金机械厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	方巷强庄村
联系电话	13805277157

产品详情

功能描述

前面板

- 1、具有一路麦克风接口，六路输入音量控制和总音量控制。
- 2、五分区及全区输出控制，
- 3、正常或报警选择
- 4、chime输出按键，七段图示均衡“eq”控制，
- 5、收音及cd播放窗口，七位状态指示灯

后面板

- 1、通道1&2的幻像电源选择开关，六路输入灵敏度控制。
- 2、通道1&2：正常&报警优先级别控制
- 3、功放链机输入输出口，
- 4、电话寻呼输入
- 5、收音天线输入接口

- 6、4Ω和1-5分区输出接线端口
- 7、通道1~5采用xlr接口，平衡/非平衡输入
- 8、通道6采用6.35及双rca接口，平衡/非平衡输入
- 9、保护：输出限流，过热保护，零点漂移保护和直流保护

fm

频率范围	87.5mhz~108mhz
channel step通道	50khz
中频	10.7mhz
灵敏度	2uv s/n 30 db
立体声分区	30db
信号噪声比	60 db

am

频率范围	522khz~1620khz
中频	450khz
灵敏度	20uv s/n 20 db
立体声分区	30db
信号噪声比	60 db

cd/mp3 player

频率范围	20hz~20khz
通道分区	50db
信号噪声比	60db
输出电平	1v
电阻	>10k
电源	dc 13.2v
净重	1kg
尺寸 (w × h × d)	180 × 20 × 160mm

功能参数

型号	5060	5120
----	------	------

额定功率		60w	120w
输入灵敏度/电阻	通道1-5	-54db~10db 20k ω 平衡/非平衡	
	通道6	-34db~10db 47k ω 平衡/非平衡	
	电话寻呼	0db/600 ω 平衡	
	功放输入，连接输入	0db/10k ω 平衡	
	扬声器输出	100v (165 ω) ， 70v (83 ω) 25v (10.4 ω) ， 15.5v (4 ω)	
输出电平/电阻	前置功放输出，连接输出	0db/600 ω 非平衡	
	频率响应	50hz-20khz 非平衡	
	非线性失真	<1%	
	信号噪声比	>100db	
	电源	ac220v ， 50hz	
	净重	8.7kg	9.7kg
	尺寸 (w $\times$ h $\times$ d	180 $\times$ 20 $\times$ 160mm	