

专用型变频器 专用 宏业

产品名称	专用型变频器 专用 宏业
公司名称	温岭市宏业电气设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	应用范围:专用 品牌:宏业 产品系列:HY100/300/500
公司地址	中国 浙江 温岭市 泽国镇杭温南路398号二楼
联系电话	86 0576 86417278 18906599829

产品详情

应用范围	专用	品牌	宏业
产品系列	HY100/300/500	型号	HY300B132R0N0
额定电压	三相AC380 (V)	适配电机功率	132 (kW)
滤波器	内置滤波器	控制方式	V/F开环
供电电压	低压	电源相数	三相
输出电压调节方式	PWM控制	外型	柜式
营销方式	厂家直销	额定电流	270 (A)
电机容量	132 (KVA)		

hy300系列矢量型变频器标准技术特性介绍：

1、输入输出特性 输入电压范围：380/220v ± 15%

输入频率范围：47 ~ 63hz

输出电压范围：0 ~ 额定输入电压

输出频率范围：0 ~ 600hz

2、外围接口特性 可编程数字输入：s1 ~ s4输入，hdi输入

模拟量输入：ai1：0 ~ 10v，ai2：0 ~ 10v或0 ~ 20ma

开路集电极输出：1路y1输出，1路hdo输出

继电器输出：3.7kw以下1路输出，5.5kw以上2路输出

模拟量输出：1路输出，分别可选0/4 ~ 20ma或0 ~ 10v

3、技术性能特性 控制方式：无pg矢量控制、v/f控制

过载能力：150%额定电流 60s；180%额定电流 10s

起动转矩：无pg矢量控制：0.5hz/150% (svc)

调速比：无pg矢量控制：1：100

速度控制精度：无pg矢量控制：±0.5%最高速度

载波频率：1.0k ~ 15.0khz

4、功能特性 频率设定方式：数字设定、模拟量设定、串行通讯设定、pidi设定等。

pid控制功能

多段速控制功能：8段速控制

摆频控制功能 瞬时停电不停机功能 转速追踪再起动功能：实现对旋转中的电机的无冲击平滑起动
jog键功能：用户自由定义的多功能快捷键 自动电压调整功能：当电网电压变化时，能自动保持输出电压恒定 提供多达25种故障保护功能：过流、过压、欠压、过温、缺相、过载等保护功能。

5、功率范围 三相380v/50hz 0.75kw—315kw

单相220v/50hz 0.75kw—7.5kw

本公司经营变频器 质量保证 欢迎咨询洽谈!