

事故照明切换装置

产品名称	事故照明切换装置
公司名称	保定市华瑞继保电气有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	华瑞:220V HR-SGQ:+-220V 保定:220
公司地址	保定市北市区任庄村北工业区三排一号
联系电话	0312-5900048 13722953636

产品详情

HR-SGQH事故照明切换装置

HR-SGQH/A事故照明切换装置，是华瑞继保电气依据电力部有关规定及现场运行的实际情况，为方便选型设计和用户定型的要求，及用户所提交直流自动切换的要求设计制造的产品。

此设备保证了现场线路出现故障后照明用电的要求，开关选用特制大功率模块，数显控制，达到交直流互锁，实现主、备电源的自动切换，为现场出现故障后的照明要求提供了可靠保证。

用户根据现场情况，选用非本公司定型产品，本公司可按图纸要求生产。

使用条件

1 户内使用，且室内通风良好。

2 海拔高度小于2km。

3 环境温度：-10 ~ +50 。

4 相对湿度不大于90%。

5大气压力80 ~ 110Kpa。

6周围介质无导电尘埃与导致金属或绝缘损坏的腐蚀性气体、霉菌等。

技术参数

1 工作电源

交流:220V , 50Hz , 直流:220两路输入互为切换。

2额定输出

2.1 额定输出电流30~80A。

使用说明

1 检查所有开关是否全部处于断开位置。

2 检查所有接线全部正确无误。

3 开启交流开关，交流自动投入。开启直流开关，交流失电后,直流自动动作。只要交流供电直流就自动断开。两路互为自动切换。

4当短路或过载,开关自动跳闸，保护了线路的短路和过载。

安装说明

1 屏体结构为JXH型，整机板材构成。

外形尺寸为300 × 300 × 350（高 × 宽 × 深），单位为mm。

悬挂安装（背面四角上各1内嵌螺扣230宽X270高、进出线端子在装置上后部。）

2 切换接线端子说明：

D1、D2接交流220V输入电源（交流输入开关控制）

D3、D4接直流220V输入电源（直流输入开关控制）

D5、D6接交直流220V输出电源（输出开关控制）

注意事项

1不用部分的所有开关置于断开位置。

2装置停用时，应将所有开关置于断开位置。

3全装置整体保修1年，禁止私自拆卸。

保定华瑞继保电气有限公司