

bpc8710山西太原-jw7210-bpc8730

产品名称	bpc8710山西太原-jw7210-bpc8730
公司名称	乐清市海洋王照明工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市蒲岐镇海洋王大厦
联系电话	86-057727877781 13989865238

产品详情

BPC8710防爆平台灯-bpc8720-bpc8730, bpc8710山西太原-jw7210-bpc8730 bpc8710海洋王防爆灯-bfc8120-nfc9180, bpc8710高顶灯-jw7620-jw7623
适用于石化装置、车间和海上石油平台等大范围易燃易爆场所。

一 性能:

隔爆型最高防爆等级,可在易燃易爆危险场所安全可靠工作。
采用高强度气体放电灯做光源,光效高,平均使用寿命达10000小时以上。
采用棱晶状钢化玻璃,无眩光,能有效避免作业、施工人员产生不适和疲劳感。
采用遮光板并进行精确配光设计,提高光效利用率,节能效果好。采用一体化全密性结构设计及最新表面处理技术,外形美观,安装简便,防雨淋、喷水,灯具外壳永不腐蚀、生锈,可在高温潮湿和各种腐蚀性等恶劣环境下长期使用。外壳选用高强度铝合金材料,具有抗强力碰撞和冲击能力。
吊杆式、壁挂式等多种安装方式,适合不同工作现场的照明需要。

二 使用:

1、根据工作现场的实际照明需要,确定灯具的安装位置和方式,然后按灯具到220V电源接点的距离备好相应长度的 8~14mm三芯电缆线。2、卸下接线盒上有“开/锁”标识的侧板,从包装盒内取出安装配件,包括密封圈、垫片和接头(带紧定螺钉),如灯具采用吸顶式安装,则还有吊顶式转换接头(带紧定螺钉)和3/4寸转换接头。1)壁挂式安装:先将灯体通过支架安装在墙壁或其它支撑件上(保证遮光板在灯泡正上方),然后将电缆依次穿过接头、垫片、密封圈直至接线盒内(预留出一定长度的电缆方便接线),最后旋紧接头,拧紧紧定螺钉;2)倾斜吊杆式安装:将接头穿过电缆,旋入钢管,拧紧紧定螺钉,然后将电缆依次穿过垫片、密封圈直至接线盒内(预留出一定长度的电缆方便接线),再将灯体旋入接头,必需保证接线盒接线口朝下。按第3步接好线后,通过调整铜质接头和钢管的相对位置,保证遮光板在灯泡正上方,然后拧紧紧定螺钉;3)竖直吊杆式安装:先将接头穿过电缆,旋入钢管,拧紧紧定螺钉,然后将电缆依次穿过垫片、密封圈直至接线盒内(预留出一定长度的电缆方便接线),再将灯体与接头拧紧,拧紧紧定螺钉;4)吸顶式安装:将3/4寸转换接头旋入吊顶式转换接头,接头旋入3/4寸转换接头,分别拧紧紧定螺钉,然后穿过电缆,安装在屋顶,最后将电缆依次穿过垫片、密封圈直至接线盒内(预留出一定长度的电缆方便接线),再将灯体与接头拧紧,拧紧紧定螺钉;3、将三芯电

缆线的一端分别接入盒内的有“L”、“N”和接地标识处，再用电缆压板压紧电缆，并用紧固螺钉固定，然后装上侧板，拧紧螺钉。4、最后将三芯电缆线的另一端按防爆要求接通220V电源即可。5、更换灯泡时，先切断电源，然后用内六角扳手卸下壳体上的紧定螺钉，用大螺丝刀或其它工具旋松灯盖6圈，再用手小心将灯盖缓慢卸下，旋下旧灯泡再换上新灯泡。

注意：1) 严禁带电打开灯具；2) 拆卸灯盖时，灯与灯壳快脱离时小心操作。

三 注意:

- 1、灯具倾斜安装时，必须调整接头与钢管的相对位置，保证遮光板在灯泡的正上方；
- 2、安装和维护灯具时，必须先切断电源；
- 3、使用时，灯具表面有一定温升，属正常现象，透明件中心温度较高，不得触摸；
- 4、必须使用本公司配备的电器；
- 5、更换灯泡时，应使用同类型、功率的灯泡；如果改变灯泡类型或功率，应相应更换配套镇流器。

四 技术参数:

额定电压:220VAC 50Hz

外壳防护:IP65

进线口螺纹:G3/4

引入电缆: 8~ 14mm

外形尺寸: 415 × 470mm(外径 × 高)

总重量:10Kg

五 品质保证:

本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.