

无锡厚德HZD-B-3A型数显振动开关模块

产品名称	无锡厚德HZD-B-3A型数显振动开关模块
公司名称	江阴鼎智自动化科技有限公司
价格	2200.00/台
规格参数	品牌:无锡厚德 型号:HZD-B-3A 名称:振动开关
公司地址	江阴市皮弄路83号
联系电话	0086-51080629366 13301529366

产品详情

概述：

无锡厚德HZD-B-3A型数显振动开关模块是采用单片机为核心，通过HD-ST系列振动速度传感器监测旋转机械的振动，如机壳振动，轴瓦振动，机架振动等，并输出振动的位移值或速度值。具有振动监测、双报警设置点、模拟电流输出等功能。适用于电力、石油、化工等工业部门旋转机械转速的监控和保护，如汽轮机、风机、压缩机、电机、泵等。

无锡厚德HZD-B-3A型数显振动开关模块技术参数：

供电电源：220VAC或24V DC

输入信号：接受一个ST系列振动速度传感器的信号

灵敏度：20mV/mm/s \pm 5%

频响：5 ~ 300Hz

量程：0 ~ 500um（峰-峰值）或0 ~ 50.0mm/s（真有效值）

电流输出：4 ~ 20mA有源，输出负载 500

报警设置：满量程，单刀双掷

继电器：节点容量5A/30VDC或5A/220VAC，

外形尺寸：120 × 90 × 75 mm

安装方式：导轨安装或就地安装

导轨安装：35mm标准导轨

安装尺寸：90 × 80mm（就地安装）

重量：约660g

无锡厚德HZD-B-3A型数显振动开关模块订货代号：

HZD-B-9A-A -B -C -D -E

无锡厚德HZD-B-3A型数显振动开关模块选型举例：

HZD-B-3A-A2-B2-C2-D1-E2；HZD-B-3A-A5-B1-C4-D2-E1；

HZD-B-9A-A2-B2-C2-D1-E2；HZD-B-9A-A5-B1-C4-D2-E1；

HZD-B-9F-A2-B2-C2-D1-E2；HZD-B-9F-A5-B1-C4-D2-E1；

HZD-B-X-A2-B2-C2-D1-E2；HZD-B-X-A5-B1-C4-D2-E1；

变送器部分：

无锡厚德振动变送器：HZD-B-1，HZD-B-I，HZD-B-X

无锡厚德振动变送器：HZD-B-2，HZD-B-II

无锡厚德一体化振动变送器：HZD-B-4-A2，HZD-B-4-A5

无锡厚德一体化振动变送器：HZD-B-5-A2，HZD-B-5-A5

无锡厚德振动变送器：HZD-B-5X-A2

无锡厚德一体化振动变送器：HZD-B-6B-A2

无锡厚德一体化振动变送器：HZD-B-8-A2，HZD-B-8-A4，HZD-B-8-A5

无锡厚德一体化振动变送器：HD-8005-A2，HD-8005-A4，HD-8005-A5

无锡厚德一体化振动变送器：HZD-B-8B-A2，HZD-B-8B-A4，HZD-B-8B-A5

无锡厚德振动变送器：HZD-B-8C-A2-B1，HZD-B-8C-A3-B2

无锡厚德振动变送器：HZD-B-8T-A2-B1，HZD-B-8T-A3-B2

无锡厚德振动变送器：HSD-B-9A-A2-B2-C2-D2-E1，HSD-B-9A-A5-B2-C2-D2-E1

无锡厚德振动变送器：HSD-B-9D-A2-B1-C1-D1-E1，HSD-B-9D-A2-B2-C1-D1-E2

无锡厚德振动变送器：HSD-B-9F-A2-B1-C1-D1-E1，HSD-B-9F-A2-B2-C1-D1-E2

无锡厚德振动变送器：HSD-B-X-A2-B1-C1-D1-E1，HSD-B-X-A2-B2-C1-D1-E2

无锡厚德两线制双通道变送器：HSD-B-9G

无锡厚德两线制防爆振动变送器：HSD-B-5i-A2，HSD-B-5i-A5

无锡厚德两线制防爆振动变送器：HSD-B-6d-A2-B1，HSD-B-6d-A3-B2

无锡厚德防爆电子振动开关：HSD-B-3-A1-B2-C1-D1，HSD-B-III-A1-B2-C1-D1

无锡厚德一体化轴振动变送器：HSD-Z-6A-A2-B1-C2-D1，HSD-Z-6A-A2-B2-C2-D2

无锡厚德两线制轴振动变送器：HSD-Z-6B-A2-B1

无锡厚德两线制轴振动变送器：HSD-Z-6C-A2-B1，HSD-Z-6C-A125-B00

无锡厚德轴振动变送器：HSD-Z-6-A1-B2-C2-D2，HSD-Z-6-A2-B2-C2-D2

无锡厚德轴振动变送器：HSD-Z-7A-A2-B1-C2-D1

无锡厚德轴振动变送器：HSD-Z-9F-A2-B1-C2-D2-E2

无锡厚德一体化轴位移变送器：HSDW-6A-A1-B1-C2-D1

无锡厚德轴位移变送器：HSDW-7A-A1-B1-C2-D1

无锡厚德一体化防爆轴位移变送器：HSDW-8-A1-B1-C2-D2-E2，HSDW-8-A3-B2-C2-D1-E2

无锡厚德一体化轴位移变送器：HSDW-9-A1-B1-C2-D2-E2，HSDW-9-A3-B2-C2-D1-E2

无锡厚德键相变送器：HSDX-6A-A2-B1

无锡厚德键相变送器：HSDX-7A-A2-B1

无锡厚德转速变送器：HSDZ-04-9A-A1-B1-C1-D2-E3-F1

无锡厚德三线制行程位移变送器：HTD-3-A1，HTD-3-A2，HTD-3-A3

无锡厚德六线制行程位移变送器：HTD-6-A1，HTD-6-A2，HTD-6-A3

无锡厚德电子振动开关：HSD-B-3A-A2-B2-C2-D2-E1，HSD-B-3A-A5-B2-C2-D2-E1

无锡厚德温度变送器：HSDW-IV-A2-B3

无锡厚德模拟量输入输出模块：HADA-I-A1，HADA-II-A2

无锡厚德模拟量电流隔离模块：HGC

无锡厚德位移变送器：HTD-I