

防爆仪表控制箱型号

产品名称	防爆仪表控制箱型号
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	880.00/套
规格参数	加工定制:是 型号:B XK 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)
联系电话	18367862323

产品详情

防爆仪表控制箱型号安装、使用及维护

1安装

- 1.1安装工作必须由电工人员进行。
- 1.2安装前应检查配电箱铭牌上所列的基本数据是否符合实际的使用条件。
- 1.3检查配电箱引入装置内的压紧密封圈、垫圈是否齐全完备。
- 1.4将配电箱与场所的接地系统连接起来,接地应牢固可靠。
- 1.5所有紧固件要求有防松措施,不会自行松动。
- 1.6用户接线时,只需打开接线箱,主腔盖不必打开。

2使用

- 2.1使用过程中,严禁带电开盖。

2.2维护

2.3安装或维修后,应注意保持引入装置处的密封圈压紧,以免影响产品的防爆性能或使产品内部进水导致故障。

2.4定期检查引入装置密封圈,若发现密封圈有老化现象应立即更换。

2.5定期检查隔爆面,并及时为隔爆面补涂防锈油。

防爆仪表控制箱型号

3.1防爆标志: Exde BT4/Exd BT4

3.2额定电压:AC380V/220V/50Hz

3.3主回路额定电流:60A~225A

3.4支路数:4、6、8、10、12

3.5防护等级:IP54/IP55/IP65

3.6防腐等级:F1/WF1/WF2

3.7引入口规格:G1/2"~G3"

3.8适用电缆外径: 6mm~ 55mm

接线端子采用SAK接线端子,接线方便,牢固可靠,且电流大小有多种规格可供用户选择。

进线口方向变化多端,可根据用户要求任意选配进线口并可根据用户要求直接配装DQM系列的电缆密封接头。

接线箱进线口G1"以下(含G1"),常规配置工程塑料压紧螺母,G1"以上配置铝质压紧装置,用户有特殊要求时请注明。

本章节仅列举20A电流接线箱的尺寸,大电流请在订货时注明

接线箱进线口规格常规为英制管螺纹,也可根据用户要求加工公制螺纹或NPT等螺纹,但在

订货时注明。

外壳可根据用户要求采用不锈钢制作,用户如有要求请注明